

# DIGITUS® Adattatore seriale USB 2.0

DA-70156

EAN 4016032271611



## Convertitore da USB 2.0 a seriale, DSUB 9M incl. cavo USB A 80 cm, chipset FTDI

L'adattatore seriale DIGITUS® USB2.0 offre una soluzione pratica per la connettività seriale. L'adattatore seriale DIGITUS® USB2.0 consente lo scambio di dati tra una porta USB2.0 del computer e le periferiche dotate di interfaccia seriale (porta COM, RS232), come stazioni meteorologiche, sensori, comandi di macchine, set-top box, console di gioco, PDA, scanner, modem, adattatori ISDN e molte altre periferiche. L'adattatore seriale USB2.0 è compatibile con USB1.1 e consente velocità di trasmissione personalizzabili tra 75 bit e 128.000 bit al secondo. Il chipset FTDI personalizzabile garantisce la compatibilità con tutti i sistemi operativi più comuni e supporta anche la gestione dell'alimentazione e il risveglio remoto. L'alimentazione è fornita dalla porta USB; non è necessario un alimentatore separato.

## Fornisce un'interfaccia seriale RS232 tramite USB2.0

- Fornisce un'interfaccia seriale RS232 tramite USB 2.0
- Conforme allo standard USB 2.0

- Compatibilità con USB 1.1
- Velocità di trasferimento dati personalizzabili tra 75 bit e 128.000 bit al secondo
- Supporta il risveglio remoto e la gestione dell'alimentazione
- Chipset: FTDI / FT232RNL
- Configurazione personalizzata tramite il chipset FTDI
- 1x connettore RS232 (Sub D a 9 pin) / 1x connettore USB A
- Interfaccia: Full Duplex
- Contatti placcati in oro
- Incl. cavo di prolunga USB, circa 80 cm
- Supporta Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux.
- Uscita CMOS a 5V / 3,3V / 2,8V / 1,8V reali e ingresso TTL


## Package contents

- Adattatore USB - Seriale
- Cavo di estensione USB
- CD del driver

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	13.00	50.40	21.30	47.00	50,455.40
Packaging Unit Inside	1	0.09	18.50	8.50	2.30	361.68
Packaging Unit Single	1	0.09	9.00	9.00	3.00	243.00
Net single without Packaging	1	0.02	7.40	1.80	1.50	42.00

**More images:**



**Safety notes**

- Prima di installare o rimuovere la scheda di rete, spegnere completamente il computer e scollegarlo dall'alimentazione.
- Le scariche elettrostatiche possono danneggiare il prodotto o il PC. Durante l'installazione del prodotto, adottare misure contro le scariche elettrostatiche (ESD), ad esempio indossare un bracciale antistatico.
- Prima dell'installazione, toccare la superficie metallica dell'alloggiamento del PC o un altro oggetto collegato a terra per mettere a terra eventuali cariche ESD attraverso l'alloggiamento.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva quando si collega il prodotto al PC.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente senza allungarli eccessivamente o danneggiarli.
- Evitare di toccare i contatti del prodotto con le dita per evitare la corrosione o la carica statica.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)