

DIGITUS® USB Type-C™ 4-portshubb (USB 3.0) + PD

DA-70242-1

EAN 4016032455653



4-portars USB-C HUB + PD 4x USB 3.0, 1x PD-laddning, silver

Med den här USB Type-C™ 4-portshubben kan du utöka din befintliga bärbara dator med USB-C™-port med fyra USB 3.0-portar. Använd upp till fyra extra USB-enheter, t.ex. mus, tangentbord eller USB-minnen, på din bärbara dator. Det finns också en USB-C™ (PD)-port på hubben som du kan använda för att ladda din bärbara dator. Tack vare sin slimmade design är Digitus USB-C™ 4-portshubb den perfekta följeslagaren på resan, men den är också outhärlig i hemmet och på kontoret.

Utökar din bärbara dator med USB-C™-port med fyra USB 3.0-portar + en USB-C™-port med laddningsfunktion för bärbar dator (PD) och laddningsfunktion för USB 3.0-portarna (BC) när en nätadapter är ansluten till USB-C™-porten.

- 4 x USB 3.0-portar med laddningsfunktion (BC 1.2) när en strömförsörjningsenhet är ansluten till USB-C™ PD-porten
- 1 x USB-C™-port med Power Delivery
- Chipset: VL102 + GL3510
- Material: Aluminium
- USB-C™-version: USB 3.1 (Gen. 1)
- Strömförsörjning (PD): 3.0

- Batteriladdning (BC): 1,2
- Dataöverföringshastighet: upp till 5 Gbps
- Kompatibel med macOS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome OS
- Kabellängd: 20 cm
- Driftstemperatur: 0°C - 40°C (35°F till 100°F)
- Mått: L 11 x B 3,4 x H 1,2 cm L 11 x B 3,4 x H 1,2 cm
- Vikt: 65 g
- Färg: Silver

Attributes

- Antal portar: 4
- USB-standard: USB 3.0/3.1
- USB A (2.0)-kontakter: 0
- USB A (3.0)-kontakter: 4
- USB C-kontakter: 1
- USB-C-produkter: yes

Package contents

- 1 x USB Type-C™ 4-portshubb (USB 3.0) + PD
- 1 x bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	96	10.30	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	14.00	14.00	2.00	472.00
Packaging Unit Single	1	0.11	11.00	2.30	17.50	442.75
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	1.20	11.00	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com