

DIGITUS® USB Type-C™ 4 Portlu Hub (USB 3.0) + PD

DA-70242-1

EAN 4016032455653



Dört Portlu USB-C HUB + PD 4x USB 3.0, 1x PD Şarj, gümüş

Bu USB Type-C™ 4 Portlu Hub ile mevcut dizüstü bilgisayarınızı USB-C™ portu ile dört USB 3.0 portuna kadar genişletebilirsiniz. Fare, klavye veya USB bellek gibi dört adet USB aygıtı dizüstü bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca, hub üzerinde dizüstü bilgisayarınızı şarj etmenizi sağlayan bir USB-C™ (PD) portu noktası mevcuttur. Digitus USB-C™ 4 portlu hub, zarif tasarımı sayesinde seyahat etmek ve aynı zamanda ev ve iş yerlerinde kullanım için ideal bir arkadaştır.

USB-C™ portuna bir güç adaptörü bağlandığında, USB-C™ portlu dizüstü bilgisayarınızı, dört adet USB 3.0 port + bir adet dizüstü bilgisayar şarj işlevine (PD) ve USB-C™ port şarj işlevine (BC) sahip USB-C™ port ile genişletir.

- USB-C™ PD portuna bir güç kaynağı bağlandığında, şarj işlevine (BC 1.2) sahip 4 x USB 3.0 port
- 1x Power Delivery özellikli USB-C™ portu
- Yonga seti: VL102 + GL3510
- Malzeme: Alüminyum
- USB-C™ versiyonu: USB 3.1 (Nesil 1)
- Power Delivery (PD): 3.0

- Batarya Şarj Aleti: 1.2
- 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı
- Mac OS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome işletim sistemleri ile uyumlu
- Kablo uzunluğu: 20 cm
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C (35°F ila 100°F)
- Boyutlar: L 11 x B 3,4 x H 1,2 cm
- Ağırlık: 65 g
- Renk: Gümüş

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- USB standardı: USB 3.0/3.1
- USB-A (2.0) Konektörler: 0
- USB-A (3.0) Konektörler: 4
- USB-C Konektörler: 1
- USB-C Ürünleri: yes

Package contents

- 1 x USB Type-C™ 4 Portlu Hub (USB 3.0) + PD
- 1 x Kullanma Kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	96	10.30	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	14.00	14.00	2.00	472.00
Packaging Unit Single	1	0.11	11.00	2.30	17.50	442.75
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	1.20	11.00	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com