

DIGITUS 16 portlu Gigabit + 2 portlu Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch

DN-95347-1

EAN 4016032480853



16 portlu Gigabit + 2 portlu Gigabit SFP Multi-Mode Unmanaged PoE Switch"

DN-95347-1, yönetilmeyen bir Full-Gigabit-Ethernet anahtarıdır. 16 adet uyarlanabilir Gigabit RJ45 portu ve 2 Gigabit SFP portu sunar ve tüm portlarda kablo hızında yönlendirmeyi destekler. Store-and-Forward (Depola ve iletle) teknolojisinin dinamik bellek ataması ile birlikte kullanılması, düğümlerin iletim ve alım sırasında veri paketlerinin kaybolmasını mümkün olduğunca önlemesini sağlamak için her bir porta verimli bir şekilde atanmasını sağlar ve akış kontrolüne sahiptir. Her RJ45 portun bir POE güç kaynağı işlevi vardır, IEEE802.3at standardını destekler ve 802.3af ile geriye dönük olarak uyumludur. Ethernet üzerinden güç aygıtı olarak kullanılabilir. Ürün, özellikle güvenlik izleme için çeşitli uygulamalar için uygun, son derece entegre bir tasarıma, kolay kullanıma ve seçim yapabileceğiniz birçok moda sahiptir.

Kablo hızında iletleme, akıllı tanımlama, tek bir portun PoE çıkış gücü 30 W'a kadar destekler, toplam çıkış gücü 247 W'a ulaşır

- Çip seti: RTL8382L+RTL8218B+2*RTL8231
- Desteklenen standartlar ve protokoller: IEEE 802.3iIEEE 802.3uIEEE802.3abIEEE802.3x, IEEE802.3az
- Portlar: 16 x 10/100 / 1000Mbps uyarlanabilir RJ45 Portları ve 2 Gigabit SFP Fiber optik Portları
- Ağ medyaları: 10Base-T: Kategori 3 veya üzeri yalıtımsız bükülü çift (100 m'ye kadar), 100Base-TX: Kategori 5 yalıtımsız bükülü çift (100 m'ye kadar), 1000Base-TX: Kategori 5 yalıtımsız bükülü çift (maks. 100 m)
- İletim yöntemleri: Store and forward (Depola ve gönder)
- Arka plan bant genişliği: 36Gbps
- Paket iletim oranı: 26.784Mbps
- Paket ön belleği: 4,1 Mbit

- MAC adres tablosu: 8K
- Jumbo çerçeve: 10 Kbayt
- Güç tüketimi: maks (portta tam yük): 297W (220V / 50Hz)
- Boyutlar: 440 * 240 * 44 mm Kalınlık 1.0
- Çalışma sıcaklığı: 0 ° ~ 45 °
- Depolama sıcaklığı: -40 ° ~ 70 °
- Çalışma sırasında hava nemi: %10 ila %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Depolama sırasında hava nemi: %5 ila %90 RH yoğuşmasız bağıl nem
- Flow Control (Akış Kontrol) Modu: Akış kontrolünü devre dışı bırakın, böylece tüm bağlantı noktaları birbiriyle iletişim kurabilir.
- VLAN-Modu: Port 1-16 birbiriyle iletişim kuramaz, ancak 17F-18F Uplink portuyla iletişim kurabilirler.
- Güç kaynağı: 100-240V 50 / 60 Hz
- Maksimum güç tüketimi (bağlantıda tam yük): 297W (220V / 50Hz)
- Boyutlar: 440 * 240 * 44mm

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 16
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 16-Port Gigabit PoE anahtarı, 19 inç, yönetimsiz, 2 SFP Uplink
- Güç kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	11.70	28.50	57.50	32.50	53,259.40
Packaging Unit Inside	1	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.90	29.50	55.50	8.80	14,407.80
Net single without Packaging	1	2.70	20.80	44.00	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com