DIGITUS® Cavo 100G QSFP28 DAC, 3m

DN-81603

EAN 4016032481096



100G QSFP28 Direct Attach Cable Velocità di trasmissione dati fino a 28.3125Gbps per canale 3m

I cavi Digitus® QSFP28 100G DAC sono la connessione ideale tra gli switch nell'area backbone. I gruppi di cavi in rame da 100G QSFP28 a QSFP28 Direct Attached Cable (DAC) sono un'alternativa economica per collegamenti dati a breve distanza. Sono conformi alle specifiche per 100G Ethernet (100GBASE-CR4). Contiene quattro coppie in rame ad alta velocità, ciascuna operante a velocità di dati fino a 25 GbE. Il cavo DAC QSFP28 è quindi adatto per connessioni ad alta efficienza energetica su brevi distanze, ad esempio in data center, sistemi di archiviazione aziendale e High Performance Computing.

Cavo DAC 100G QSFP28 DAC, 3m AWG26

- 3 m di distanza massima
- Velocità di trasferimento dati massima supportata 100 Gbps
- Velocità di trasmissione dati massima supportata per canale 28,3125 Gbps
- Il collegamento è compatibile con la specifica SFF-8665
- Alimentazione: + 3,3 V di tensione di alimentazione
- AWG: 26
- Connessione A: QSFP28
- Connessione B: QSFP28
- Intervallo di temperatura: 0-70 °C
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -40 a 85 °C
- Marche compatibili: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Attributes

- AWG: 26
- Modalità: Rame
- Distanza (km): 0,3
- Lunghezza: 3 m
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: Cisco

Package contents

- Cavo 100G QSFP28 DAC, 3m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.32	5.80	1.40	1.30	0.00

Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.

- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com