

DIGITUS Multiprise 10" avec profilé aluminium, 4 prises CEE 7/5

DN-95418-FR EAN 4016032482000





PDU aluminium 1U, 254 mm (10 »), montage en rack, 4 x prises CEE 7/5, 16 A, 4000 W, 250 VCA, 50/60 Hz,

La DIGITUS® Multiprise est la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. Le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, de la technique de réseau, des laboratoires et de la maison. La multiprise peut être montée dans des armoires 10", sur une hauteur de 1U, qui permet de gagner de la place.

Alimentation sûre et professionnelle avec la gamme 10"

Installation horizontale dans un rack 10"

Boîtier : Profilé en aluminium

Composants en plastique ABS UL-94V-0 Entrée : CEE 7/7, 230 VCA / 16 A • Sortie: 4 x CEE 7/5, 16 A max. par sortie

• Câble : Section de câble : 1,5 mm², longueur : 2 m

• Dimensions: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (H x l x P)

Attributes

Alimentation: 3,6 kVA
Courant électrique: 16 A

Courant électrique: 16 AInstallation: Rack 1U

• Phase: 1Ph

Volts: 230 V

Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 254 mm (10")

Package contents

• 1 x multiprise 10", 4 prises CEE 7/5

• 2 x profil d'angle pour le montage en armoire

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.00	30.00	52.00	48.50	75,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	3.50	25.40	4.50	0.00


More images:













Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection!
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges!
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- · Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com