# DIGITUS® M.2 NVMe/SATA yerleştirme istasyonu

**DA-71547**

**EAN 4016032490388**




**NVMe/SATA yerleştirme istasyonu USB3.2 Gen2 C Tipi NVMe ve SATA SSD yerleştirme**

DIGITUS® SSD bağlantı istasyonu, 4 TB'a kadar NVMe veya SATA teknolojisindeki M.2 SSD'leri barındırabilir. B+M Key ve M-Key özellikli NVMe SSD'lerin yanı sıra her biri 2242, 2260, 2280 ve 22110 formatlarında B+M-Key özellikli SATA SSD'ler de desteklenmektedir. PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, TV'ler, oyun konsolları veya yönlendiriciler gibi çok sayıda USB-C™ cihazının depolama kapasitesini kolayca artırın.

**USB-C™ bağlantısı üzerinden M.2 NVMe ve M.2 SATA SSD'leri yönetin**

- NVMe / SATA SSD'ler için 1 x M.2 yuvası (B+M-Key / M-Key)
- Desteklenen formatlar: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Kapasite: maks. 4 TB
- USB-C™ bağlantıları: 1 x veri USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x güç kaynağı USB-C™ soketi
- USB 3.0 / USB 2.0 ile aşağı doğru uyumlu
- Maksimum aktarım hızı USB-C™: 10 Gbps
- U.A.S.P. ve T.R.I.M.'i destekler.
- Sıcak takası destekler (çalışma sırasında takma ve çıkarma)
- Sabit disk aktarımı (mavi) ve güç (mavi) için LED göstergeler
- Uygulama alanları: PC, dizüstü bilgisayar, TV, yönlendirici veya oyun konsolları (USB-C™ bağlantısı ile)
- Depolama biçimleri: NTFS, FAT, FAT32
- Sistemler: Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 veya üstü
- Bağlantı kablosunun uzunluğu: 18 cm
- Boyutlar: G: 6 x D: 6 x Y: 1,45 cm
- Ağırlık: 40 g
- Gövde: Alüminyum + ABS
- Renk: Siyah
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 80°C

**Package contents**

- 1 x SSD yerleştirme istasyonu
- 1 x hızlı başlangıç kılavuzu

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 100 | 12.60 | 24.00 | 52.00 | 22.00 | 27,456.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.13 | 11.00 | 9.80 | 1.70 | 183.26 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.13 | 11.00 | 9.80 | 1.70 | 183.26 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.04 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**













**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com