# DIGITUS® Gniazdo wielokrotne z profilem aluminiowym, gniazdo 9-drożne ze stykiem uziemiającym, przewód zasilający 2 m, wtyczka IEC C20

**DN-95440**

**EAN 4016032501671**



**Listwa zasilająca PDU Rack 19", 9 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m wtyk IEC C20, 16A,aluminiowa**

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej, laboratoriach i domu. Listwę można zamontować w 19-calowym obszarze szafy, oszczędzając miejsce 1U.

**Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 19"**

- Poziomy montaż w szafie rack 19"
- Obrót wylotów: 45°
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: Wtyczka IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A
- Wyjście: gniazda urządzeń 9 x gniazdo ze stykiem uziemiającym DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Kabel zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm² , długość: 2 m
- Napięcie znamionowe: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Wymiary: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x głęb.)

**Atrybuty**

- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Sposób pomiaru: Pomiar na wejściu PDU
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C20
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

**Zawartość opakowania**

- 1 listwa gniazdowa, 2 wsporniki montażowe; 1 instrukcja bezpieczeństwa

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 10 | 9.40 | 19.50 | 52.00 | 29.50 | 29,913.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 0.94 | 5.80 | 9.70 | 51.00 | 2,869.26 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.94 | 5.80 | 9.70 | 51.00 | 2,869.26 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.75 | 4.50 | 4.50 | 48.30 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**









**Safety notes**

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com