DIGITUS® USB 2.0 CAT-förlängningskabel, 4 USB-A-portar, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



USB-förlängare, USB 2.0, 4 USB-A-portar, 150 m För användning med CAT 6-kabel (eller högre)

Denna USB-förlängare erbjuder en pålitlig lösning för att överföra USB-signaler över avstånd på upp till 150 meter med hjälp av en CAT 6-nätverkskabel (eller högre) (ingår ej) utan signalförlust. Perfekt för användning i stora kontor, konferensrum, övervakningsanläggningar eller industriella miljöer där längre USB-anslutningar krävs. USB 2.0-standarden möjliggör överföringshastigheter på upp till 480 Mbps. Det finns alltså inget som hindrar en smidig anslutning av en mängd olika USB-enheter såsom kameror, skrivare, skannrar, tangentbord, möss och USB-minnen. Extendern erbjuder maximal flexibilitet tack vare sina fyra USB-A-ingångar, vilket gör att flera enheter kan användas samtidigt – perfekt för arbetsmiljöer med olika kringutrustning. Plug & Play-designen möjliggör en enkel installation utan behov av ytterligare drivrutiner. Dessutom garanterar det robusta metallhöljet lång livslängd och stabilitet, även i krävande industriella miljöer. Säg adjö till begränsningarna med vanliga USB-kablar – med denna 150 m USB 2.0-förlängare kan du placera dina USB-enheter där du behöver dem utan att behöva flytta datorn.

Övervinna de tekniska begränsningarna med USB-kablarnas längd och anslut upp till fyra USB-enheter på ett tillförlitligt sätt över avstånd på upp till 150 m med en CAT 6-kabel (eller högre).

- Maximal räckvidd: 150 m (via CAT 6 eller högre)
- USB-portar: 4 st USB 2.0-ingångar
- Överföringshastighet: Upp till 480 Mbps (USB 2.0)
- Stöder nätverkskablar av typen CAT 6 eller högre
- USB 2.0-mottagningsförstärkaren minskar signalförlusten
- Skydd: ESD-skydd (elektrostatisk laddning), överspännings- och åskskydd, kortslutningsskydd
- Med egen strömförsörjning, vilket innebär att ingen extern strömkälla behövs
- Plug & Play: Enkel installation, kräver ingen programvara
- Perfekt för anslutning av enheter som är placerade på avstånd, t.ex. kameror, skrivare, skannrar, tangentbord osv.
- Anslutningar på sändarenheten (TX):
- 1x USB-A-ingång (USB 2.0) – anslutning för signalkälla (bärbar dator m.m.)
- 1x RJ45-utgång (Gigabit Ethernet) – anslutning för CAT-överföringskabel
- Anslutningar på mottagarenheten (RX):
- 4 USB-A-uttag (USB 2.0) – för anslutning av mus, tangentbord, skrivare m.m.
- 1x RJ45-ingång (Gigabit Ethernet) – anslutning för CAT-överföringskabel
- 1x anslutning för nätadapter (DC 5 V/1 A) – anslutning för extern nätadapter
- 1 st återställningsknapp
- Strömförsörjning:
- TX: Om källan
- RX: 5 V likström/1 A
- Effektförbrukning:
- TX: ⊠ 2 W
- RX: ⊠ 2 W
- Driftstemperatur: -20 °C till 60 °C
- Strömförbrukning: TX ca 3,5 W, RX ca 2,5 W
- Mått (per enhet): L 7,6 x B 6,0 x H 2,1 cm
- Vikt: TX 123 g, RX 128 g
- Höljesmaterial: metall
- Färg: Svart

Package contents


- 1x sändare
- 1x mottagare
- 1x bruksanvisning
- 1 st USB-A 2.0-kabel, 1,2 m
- 1x nätadapter (DC 5 V/1 A), 1,5 m

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.02	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.25	2.00	6.00	7.50	0.00


More images:






















Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.

- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com