# DIGITUS® Estensore CAT USB 3.2 Gen1, 5 Gbps, 4 porte: 3x USB-A / 1x USB-C, 100 m

**DA-73121**

**EAN 4016032502111**




**Estensore USB, USB 3.2 Gen1, 100 m 3x USB-A e 1x USB-C, da utilizzare con cavo CAT**

Questo extender USB offre una soluzione affidabile per la trasmissione di segnali USB su distanze fino a 100 metri utilizzando un cavo di rete CAT 6A (o superiore) (non incluso) senza perdita di segnale. Ideale per l'uso in grandi uffici, sale conferenze, sistemi di sorveglianza o ambienti industriali in cui sono necessarie connessioni USB più lunghe. Lo standard USB 3.2 Gen1 consente velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Nulla ostacola la connessione veloce e senza problemi di vari dispositivi USB come fotocamere, dischi rigidi, stampanti, scanner, tastiere, mouse e chiavette USB. Grazie al supporto di USB 2.0 e 1.1, anche i dispositivi più vecchi possono essere integrati senza problemi. L'extender offre la massima flessibilità grazie ai suoi quattro ingressi USB (3x USB-A 3.2 Gen1 e 1x USB-C 3.2 Gen1), consentendo il funzionamento simultaneo di più dispositivi - ideale per gli ambienti di lavoro con diverse periferiche. La funzione Power-over-Cable (PoC) assicura che solo il ricevitore richieda una fonte di alimentazione esterna, semplificando l'installazione ed evitando l'ingombro dei cavi. Il design plug & play consente una facile installazione senza la necessità di driver aggiuntivi. Inoltre, il robusto alloggiamento in metallo garantisce durata e stabilità, anche in ambienti industriali difficili. Dite addio alle limitazioni dei cavi USB tradizionali: con questo extender Digitus USB 3.2 Gen1 potete posizionare i vostri dispositivi USB dove vi servono senza compromettere le prestazioni.

**Superate i limiti della lunghezza dei cavi USB e collegate in modo affidabile fino a quattro dispositivi USB su distanze fino a 100 m con un cavo CAT 6A (o superiore).**

- Portata massima: 100 m tramite Cat 6A (o superiore)
- Porte USB: 4x ingressi USB 3.1 Gen1 (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Velocità di trasferimento: fino a 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- L'amplificatore del ricevitore USB 3.2 Gen1 riduce la perdita di segnale
- Protezione: protezione ESD (scariche elettrostatiche), protezione da sovratensioni e fulmini, protezione da cortocircuiti
- Con alimentazione propria, non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.
- Plug & Play: installazione semplice, non richiede software
- Ideale per collegare dispositivi remoti, ad esempio fotocamere, stampanti, dischi rigidi, scanner, tastiere, ecc.
- Collegamenti dell'unità trasmittente (TX):
- 1x ingresso USB-C (USB 3.2 Gen1) - sorgente di segnale di collegamento (notebook, ecc.)
- 1x uscita RJ45 (Gigabit Ethernet) - connessione cavo di trasmissione CAT
- 2x LED di stato
- Collegamenti dell'unità ricevente (RX):
- 4 uscite USB (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A e 1x USB-C per collegare mouse, disco rigido, tastiera, stampante, fotocamere, ecc.
- 1x ingresso RJ45 (Gigabit Ethernet) - connessione cavo di trasmissione CAT
- 1x connessione di alimentazione (DC 12V/3A) - connessione di alimentazione esterna
- 2x LED di stato
- Alimentazione:
- TX: tramite il dispositivo sorgente
- RX: DC 12V/3A
- Consumo di energia:
- TX: ⊠ 8W
- RX: ⊠ 8W
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C
- Consumo di energia: TX circa 3,5 W, RX circa 2,5 W
- Dimensioni (per unità): L 8,5 x L 7,6 x H 2,5 cm
- Peso: TX 168 g, RX 178 g
- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Colore: nero

**Package contents**

- 1 unità trasmittente
- 1 unità trasmittente
- 1 cavo USB 3.2 Gen1 da 1 m, USB-A - USB-C
- 1 cavo USB 3.2 Gen1 da 1 m, USB-C - USB-C
- 1x alimentatore (DC 12V/3A) 1,2m
- 1x materiale di fissaggio per il montaggio a parete (staffe, viti)
- 2x vite di messa a terra
- 1x istruzioni per l'uso

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 9.00 | 38.70 | 33.30 | 22.00 | 28,351.60 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.90 | 19.90 | 14.90 | 8.00 | 2,372.08 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.35 | 8.50 | 7.60 | 2.50 | 0.00 |

**More images:**




























**Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.

- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com