DIGITUS® Extensor CAT USB 3.2 Gen1, 5 Gbps, 4 portas: 3x USB-A / 1x USB-C, 100m

DA-73121

EAN 4016032502111



Extensor USB, USB 3.2 Gen1, 100m 3x USB-A e 1x USB-C, para utilização com cabo CAT

Este extensor USB oferece uma solução fiável para transmitir sinais USB a distâncias até 100 metros utilizando um cabo de rede CAT 6A (ou superior) (não incluído) sem perda de sinal. Ideal para utilização em grandes escritórios, salas de conferência, sistemas de vigilância ou ambientes industriais onde são necessárias ligações USB mais longas. A norma USB 3.2 Gen1 permite taxas de transferência até 5 Gbps. Nada impede uma ligação rápida e sem problemas de vários dispositivos USB, tais como câmaras, discos rígidos, impressoras, scanners, teclados, ratos e pens USB. Graças ao suporte de USB 2.0 e 1.1, os dispositivos mais antigos também podem ser integrados sem qualquer problema. O extensor oferece a máxima flexibilidade graças às suas quatro entradas USB (3x USB-A 3.2 Gen1 e 1x USB-C 3.2 Gen1), permitindo o funcionamento de vários dispositivos em simultâneo - ideal para ambientes de trabalho com diferentes periféricos. A função Power-over-Cable (PoC) garante que apenas o recetor necessita de uma fonte de alimentação externa, o que simplifica a instalação e evita a confusão de cabos. O design plug & play permite uma instalação fácil sem a necessidade de controladores adicionais. Além disso, a robusta caixa metálica garante durabilidade e estabilidade, mesmo em ambientes industriais exigentes. Diga adeus às limitações dos cabos USB tradicionais - com este extensor Digitus USB 3.2 Gen1, pode colocar os seus dispositivos USB onde precisar deles sem comprometer o desempenho.

Ultrapasse as limitações dos comprimentos dos cabos USB e ligue de forma fiável até quatro dispositivos USB a distâncias até 100 m com um cabo CAT 6A (ou superior).

- Alcance máximo: 100m via Cat 6A (ou superior)
- Portas USB: 4x entradas USB 3.1 Gen1 (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Taxa de transferência: Até 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- O amplificador do recetor USB 3.2 Gen1 reduz a perda de sinal
- Proteção: Proteção ESD (descarga eletrostática), proteção contra sobretensões e descargas atmosféricas, proteção contra curto-circuitos
- Com a sua própria fonte de alimentação, não é necessária uma fonte de alimentação externa
- Plug & Play: instalação simples, não requer software
- Ideal para ligar dispositivos remotos, por exemplo, câmaras, impressoras, discos rígidos, scanners, teclados, etc.
- Ligações da unidade transmissora (TX):
- 1x entrada USB-C (USB 3.2 Gen1) - fonte de sinal de ligação (computador portátil, etc.)
- 1x saída RJ45 (Gigabit Ethernet) - Ligação de cabo de transmissão CAT
- 2x LED de estado
- Ligações da unidade recetora (RX):
- 4x saída USB (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A e 1x USB-C para ligação de rato, disco rígido, teclado, impressora, câmaras, etc.
- 1x entrada RJ45 (Gigabit Ethernet) - Ligação de cabo de transmissão CAT
- 1x ligação à fonte de alimentação (DC 12V/3A) - ligação à fonte de alimentação externa
- 2x LED de estado
- Alimentação eléctrica:
- TX: Através do dispositivo de origem
- RX: DC 12V/3A
- Consumo de energia:
- TX: ⊠ 8W
- RX: ⊠ 8W
- Temperatura de funcionamento: -20°C a 60°C
- Consumo de energia: TX aprox. 3,5 W, RX aprox. 2,5 W
- Dimensões (por unidade): C 8,5 x L 7,6 x A 2,5 cm
- Peso: TX 168g, RX 178g
- Material da caixa: metal
- Cor: preto

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade transmissora
- 1x Cabo USB 3.2 Gen1 1m, USB-A - USB-C
- 1x Cabo USB 3.2 Gen1 1m, USB-C - USB-C
- 1x fonte de alimentação (DC 12V/3A) 1,2m
- 1x material de fixação para montagem na parede (suportes, parafusos)
- 2x parafuso de ligação à terra
- 1x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.00	38.70	33.30	22.00	28,351.60
Packaging Unit Inside	1	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.35	8.50	7.60	2.50	0.00

More images:






















Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.

- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com