

DIGITUS® USB 3.2 Gen1 CAT Genişletici, 5 Gbps, 4 bağlantı noktası: 3x USB-A / 1x USB-C, 100m

DA-73121

EAN 4016032502111



USB genişletici, USB 3.2 Gen1, 100m 3x USB-A ve 1x USB-C, CAT kablo ile kullanım için

Bu USB genişletici, CAT 6A (veya daha yüksek) ağ kablosu (dahil değildir) kullanarak USB sinyallerini sinyal kaybı olmadan 100 metreye kadar mesafelere iletmek için güvenilir bir çözüm sunar. Daha uzun USB bağlantılarının gerekli olduğu büyük ofislerde, konferans salonlarında, gözetim sistemlerinde veya endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir. USB 3.2 Gen1 standardı 5 Gbps'ye kadar aktarım hızları sağlar. Kameralar, sabit diskler, yazıcılar, tarayıcılar, klavyeler, fareler ve USB bellekler gibi çeşitli USB cihazlarının hızlı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmasının önünde hiçbir engel yoktur. USB 2.0 ve 1.1 desteği sayesinde eski cihazlar da sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Genişletici, dört USB girişi (3x USB-A 3.2 Gen1 ve 1x USB-C 3.2 Gen1) sayesinde maksimum esneklik sunarak birden fazla cihazın aynı anda çalıştırılmasına olanak tanır - farklı çevre birimlerine sahip çalışma ortamları için idealdir. Kablo Üzerinden Güç (PoC) işlevi, yalnızca alıcının harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymasını sağlayarak kurulumu basitleştirir ve kablo karmaşasını önler. Tak ve çalıştır tasarımı, ek sürücülere ihtiyaç duymadan kolay kurulum sağlar. Ayrıca sağlam metal gövde, zorlu endüstriyel ortamlarda bile dayanıklılık ve stabilite sağlar. Geleneksel USB kablolarının sınırlamalarına elveda deyin - bu Digitus USB 3.2 Gen1 genişletici ile USB cihazlarınızı performanstan ödün vermeden ihtiyaç duyduğunuz yere yerleştirebilirsiniz.

USB kablo uzunluklarının sınırlamalarını aşın ve CAT 6A (veya daha yüksek) kablo ile 100 metreye kadar mesafelerde dört adede kadar USB cihazını güvenilir bir şekilde bağlayın. Genişletici yüksek veri hızları sunar ve ofisler, endüstri ve konferanslar için idealdir.

- Maksimum menzil: Cat 6A (veya üstü) üzerinden 100 m
- USB bağlantı noktaları: 4x USB 3.1 Gen1 girişi (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Aktarım hızı: 5 Gbps'ye kadar (USB 3.2 Gen1)
- USB 3.2 Gen1 alıcı amplifikatörü sinyal kaybını azaltır
- Koruma: ESD koruması (elektrostatik boşalma), aşırı gerilim ve yıldırım koruması, kısa devre koruması
- Kendi güç kaynağına sahip olduğundan harici bir güç kaynağı gerekmez

- Tak ve Çalıştır: Basit kurulum, yazılım gerektirmez
- Kameralar, yazıcılar, sabit sürücüler, tarayıcılar, klavyeler vb. gibi uzak cihazları bağlamak için idealdir.
- Verici ünitesi (TX) bağlantıları:
 - 1x USB-C girişi (USB 3.2 Gen1) - bağlantı sinyali kaynağı (dizüstü bilgisayar vb.)
 - 1x RJ45 çıkışı (Gigabit Ethernet) - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - 2x durum LED'i
- Alıcı ünite bağlantıları (RX):
 - 4x USB çıkışı (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A ve 1x USB-C bağlantısı fare, sabit sürücü, klavye, yazıcı, kameralar vb.
 - 1x RJ45 girişi (Gigabit Ethernet) - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - 1x güç kaynağı bağlantısı (DC 12V/3A) - harici güç kaynağı bağlantısı
 - 2x durum LED'i
- Güç kaynağı:
 - TX: Kaynak cihaz üzerinden
 - RX: DC 12V/3A
- Güç tüketimi:
 - TX: 8W
 - RX: 8W
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila 60°C
- Güç tüketimi: TX yaklaşık 3,5 W, RX yaklaşık 2,5 W
- Boyutlar (birim başına): U 8,5 x G 7,6 x Y 2,5 cm
- Ağırlık: TX 168g, RX 178g
- Gövde malzemesi: metal
- Renk: Siyah

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x verici ünitesi
- 1x USB 3.2 Gen1 kablo 1m, USB-A - USB-C
- 1x USB 3.2 Gen1 kablo 1m, USB-C - USB-C
- 1x güç kaynağı ünitesi (DC 12V/3A) 1,2m
- 1x duvara montaj için sabitleme malzemesi (braketler, vidalar)
- 2x topraklama vidası
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.00	38.70	33.30	22.00	28,351.60
Packaging Unit Inside	1	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.35	8.50	7.60	2.50	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.

- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com