DIGITUS® Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 802.3af

DN-95102-2

EAN 4016032505778



Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 802.3af Broches d'alimentation : 4/5(+), 7/8(-), 15,4 W

L'injecteur PoE Gigabit Digitus vous permet d'étendre votre réseau en y ajoutant une alimentation électrique fiable via le câble Ethernet existant. L'injecteur transmet à la fois les données réseau et l'énergie électrique à un terminal compatible et convient ainsi aux lieux d'installation où aucune prise de courant séparée n'est disponible. Il prend en charge les périphériques alimentés conformes à la norme IEEE 802.3af, tels que les points d'accès, les caméras IP, les téléphones IP ou les adaptateurs récepteurs PoE correspondants. Une entrée LAN Gigabit permet de connecter l'injecteur à votre réseau ou à votre commutateur. La sortie Gigabit PoE combinée permet de transmettre des données et une puissance PoE maximale de 15,4 W au terminal connecté. L'alimentation PoE s'effectue via les paires de fils 4/5 pour le positif et 7/8 pour le négatif. Une LED verte indique si l'injecteur alimente l'appareil connecté. Selon la norme réseau, il est possible d'utiliser des câbles adaptés des catégories Cat 3 à Cat 6. La longueur maximale de connexion indiquée est de 100 mètres. L'injecteur peut ainsi être utilisé de manière flexible dans des installations Fast Ethernet et Gigabit Ethernet existantes. Le bloc d'alimentation intégré prend en charge des tensions d'entrée comprises entre 100 et 240 V CA à 50/60 Hz. Aucun bloc d'alimentation séparé n'est donc nécessaire. Pour l'installation, le boîtier compact peut être posé sur un plan de travail ou fixé au mur à l'aide des points de fixation intégrés. La plage de température de fonctionnement spécifiée est comprise entre 0 et 40 °C. De plus, des valeurs de protection contre les surtensions et les décharges électrostatiques sont indiquées. La livraison comprend l'injecteur PoE, un mode d'emploi et un câble d'alimentation.

L'injecteur PoE Gigabit Digitus alimente les périphériques réseau compatibles IEEE 802.3af avec une puissance pouvant atteindre 15,4 W via le câble de données. Idéal pour les points d'accès, les caméras IP ou les téléphones IP dans les lieux dépourvus de prise électrique séparée.

- Type de produit : injecteur PoE
- Norme PoE : IEEE 802.3af
- Puissance de sortie PoE maximale : 15,4 W
- Entrée LAN : 1 × RJ45, 10/100/1 000 Mbit/s
- Sortie PoE : 1 × RJ45, 10/100/1 000 Mbit/s
- Affectation PoE : fils 4/5 positifs, 7/8 négatifs
- Voyant LED : PoE, vert
- Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
- Fréquence du réseau : 50/60 Hz
- Longueur maximale du câble : 100 m
- Câblage 10BASE-T : U/UTP Cat 3 ou Cat 5
- Câblage 100BASE-TX : U/UTP Cat 5 ou Cat 5e
- Câblage 1000BASE-T : U/UTP Cat 5e ou Cat 6
- Dimensions : 112 × 46,5 × 31,6 mm
- Types de montage : sur bureau, mural
- Température de fonctionnement : de 0 à 40 °C
- Température de stockage : de -10 à 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 à 90 % HR, sans condensation
- Humidité de stockage : 5 à 90 % HR, sans condensation
- Protection contre les surtensions, mode push-pull : ±1 kV
- Protection contre les surtensions, mode commun : ±2 kV
- ESD, décharge par contact : ±4 kV
- ESD, décharge atmosphérique : ±8 kV
- MTBF : > 50 000 heures

Attributes

- Nombre de ports: 1
- Budget d'alimentation PoE: 15.4 W
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Injecteur PoE
- Instructions
- câble d'alimentation


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	15.90	49.00	39.00	29.00	55,419.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.27	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.11	11.20	4.70	3.20	0.00

More images:



















Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.

- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com