DIGITUS® Iniettore PoE Gigabit Ethernet, 802.3af

DN-95102-2

EAN 4016032505778



Iniettore PoE Gigabit Ethernet, 802.3af Pini di alimentazione: 4/5(+), 7/8(-), 15,4 W

Con l'iniettore PoE Gigabit Digitus è possibile ampliare la propria rete con un'alimentazione elettrica affidabile tramite il cavo Ethernet esistente. L'iniettore trasmette contemporaneamente dati di rete ed energia elettrica a un dispositivo terminale compatibile ed è quindi adatto a luoghi di installazione in cui non è disponibile una presa di corrente separata. Sono supportati i dispositivi alimentati secondo lo standard IEEE 802.3af, ad esempio access point, telecamere IP, telefoni IP o appositi adattatori riceventi PoE. Un ingresso LAN Gigabit collega l'iniettore alla rete o allo switch. Tramite l'uscita combinata Gigabit-PoE, i dati e una potenza PoE massima di 15,4 W vengono trasmessi al dispositivo terminale collegato. L'alimentazione PoE avviene tramite le coppie di fili 4/5 per il positivo e 7/8 per il negativo. Un LED verde indica se l'iniettore sta alimentando il dispositivo collegato. A seconda dello standard di rete, è possibile utilizzare cavi adeguati delle categorie da Cat 3 a Cat 6. La lunghezza massima di collegamento specificata è di 100 metri. Ciò consente di utilizzare l'iniettore in modo flessibile nelle installazioni Fast Ethernet e Gigabit Ethernet esistenti. L'alimentatore integrato supporta tensioni di ingresso da 100 a 240 V CA a 50/60 Hz. Di conseguenza, non è necessario un alimentatore separato. Per l'installazione, l'alloggiamento compatto può essere posizionato su un piano di lavoro o montato a parete tramite i punti di fissaggio integrati. L'intervallo di temperatura di esercizio specificato è compreso tra 0 e 40 °C. Sono inoltre specificati i valori di protezione contro le sovratensioni e le scariche elettrostatiche. La fornitura comprende l'iniettore PoE, un manuale di istruzioni e un cavo di alimentazione.

L'iniettore PoE Gigabit Digitus fornisce ai dispositivi di rete compatibili con lo standard IEEE 802.3af fino a 15,4 W tramite il cavo dati. Ideale per access point, telecamere IP o telefoni IP in luoghi privi di prese di corrente separate.

- Tipo di prodotto: iniettore PoE
- Standard PoE: IEEE 802.3af
- Potenza di uscita PoE massima: 15,4 W
- Ingresso LAN: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- Uscita PoE: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- Configurazione PoE: fili 4/5 positivi, 7/8 negativi
- Indicatore LED: PoE, verde
- Tensione di ingresso: da 100 a 240 V CA
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Lunghezza massima del cavo: 100 m
- Cablaggio 10BASE-T: U/UTP Cat 3 o Cat 5
- Cablaggio 100BASE-TX: U/UTP Cat 5 o Cat 5e
- Cablaggio 1000BASE-T: U/UTP Cat 5e o Cat 6
- Dimensioni: 112 × 46,5 × 31,6 mm
- Tipi di installazione: da tavolo, a parete
- Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C
- Temperatura di conservazione: da -10 a 70 °C
- Umidità di funzionamento: dal 5 al 90% di umidità relativa, senza condensa
- Umidità di stoccaggio: dal 5 al 90% di umidità relativa, senza condensa
- Protezione da sovratensione, configurazione push-pull: ±1 kV
- Protezione da sovratensione, in modo comune: ±2 kV
- ESD, scarica da contatto: ±4 kV
- ESD, scarica in aria: ±8 kV
- MTBF: > 50.000 ore

Attributes

- Numero di porte: 1
- Budget di potenza PoE: 15.4 W
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no

Package contents

- Iniettore PoE
- Istruzioni
- Cavo elettrico


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	15.90	49.00	39.00	29.00	55,419.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.27	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.11	11.20	4.70	3.20	0.00

More images:



















Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.

- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza clienti autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com