

DIGITUS® Listwa gniazdowa 10" z profilem aluminiowym, gniazdo 4-drożne ze stykiem uziemiającym, z wyłącznikiem

DN-95418-S

EAN 4016032508359



Aluminiowa jednostka PDU 1U, montaż w szafie rack 254 mm (10"), 4x styk uziemiający, przełącznik, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej, laboratoriach i domu. Listwa zasilająca może być zamontowana w 10-calowym obszarze obudowy, zajmując niewiele miejsca (1U). W zależności od typu obudowy, możliwe jest zamontowanie listwy z odczepami skierowanymi w prawo lub w lewo.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 10"

- Pozioma instalacja 10" w stojaku
- Wyjście: gniazda urządzeń 4 x gniazdo ze stykiem uziemiającym DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Podświetlany wyłącznik - zabezpieczenie przed niezamierzonym wyłączeniem
- Wejście: wtyczka z uziemieniem CEE 7/7, 230 - 250 Vac / 16 A
- Kabel zasilający: Przekrój kabla: 1,5 mm², długość: 2 m
- Obudowa: profil aluminiowy

- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wymiary: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x głęb.)

Atrybuty

- Dodatkowe właściwości: Wł. prz. / wyłącznik zasilania, Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 254 mm (10")

Zawartość opakowania

- 1 x 10" listwa gniazdowa, gniazdo 4-drożne ze stykiem uziemiającym, z przełącznikiem
- 2 x profile kątowe do montażu szafki

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.05	31.50	20.50	32.00	20,664.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.71	5.80	9.70	30.50	1,715.93
Netto bez opakowania	1	0.60	4.50	4.50	25.40	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączyonych kaskadowo (unikaj łączy kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com