

DIGITUS® Conmutador no gestionado de 10" con 8 puertos de 2,5 G y 1× 10 G SFP+

DN-80122

EAN 4016032508700



Conmutador no gestionado de 10 pulgadas, 8 puertos y 2,5 G 1× 10G SFP+

El DIGITUS® DN-80122 es un potente conmutador Multi-Gigabit de 10 pulgadas diseñado para instalaciones en las que se utilizan simultáneamente varios dispositivos de alta velocidad. Ocho puertos RJ45 de 2,5 G proporcionan un amplio ancho de banda para estaciones de trabajo, sistemas NAS, producción multimedia, entornos CAD o clústeres de puntos de acceso Wi-Fi 6/7. El enlace ascendente SFP+ de 10G integrado garantiza que el flujo de datos hacia la red troncal se mantenga sin cuellos de botella, incluso con los puertos a plena capacidad, lo que resulta ideal para redes periféricas modernas con un elevado volumen de datos. La carcasa metálica sin ventilador funciona de forma silenciosa y está diseñada para garantizar la estabilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su tamaño compacto de 10 pulgadas permite su instalación en miniracks, armarios de distribución de planta y cajas de pared.

Poner en funcionamiento muchos dispositivos «multi-gig» en paralelo y conectarlos a la red central de forma rápida y estable gracias al enlace ascendente de 10G.

- Red y rendimiento
- 8× RJ45 de 10/100/1000/2500 Mbps
- 1 enlace ascendente SFP+ de 10 Gbps
- Capacidad de conmutación: 60 Gbps
- Velocidad de reenvío: 44,64 Mpps
- Tramas jumbo de hasta 12 KB
- Tabla MAC: 4K
- Búfer de paquetes: 8 Mbit
- Almacenamiento y reenvío
- Diseño y montaje

- Sin ventilador alguno
- Carcasa metálica
- Montaje en rack de 10 pulgadas
- Dimensiones: 252 × 150 × 42 mm; peso: aprox. 2 kg
- Sistema eléctrico y entorno
- Fuente de alimentación interna, 100-240 V CA
- Consumo eléctrico: ~15 W
- Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C; almacenamiento: -10-70 °C
- Humedad relativa: 5-95 %, sin condensación

Attributes

- Número de puertos: 8
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 10 pulgadas, Escritorio
- VLAN: sí

Package contents

- DN-80122 Interruptor
- Cable eléctrico
- Guía de inicio rápido
- Pies de goma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.10	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.64	31.50	23.60	6.00	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.05	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación:
 - El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
 - Ha penetrado líquido en el aparato;
 - El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
 - El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
 - Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
 - El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com