DIGITUS® Conmutador Gigabit Ethernet de 10", 16 puertos, no gestionado

DN-80115-1

EAN 4016032509295



Conmutador Gigabit no gestionado de 10 pulgadas y 16 puertos 16 puertos, 10 pulgadas, no gestionado

El DIGITUS® DN-80115-1 ofrece 16 puertos Gigabit en un espacio compacto de 10 pulgadas, por lo que resulta ideal para redes con numerosos dispositivos conectados por cable. Con una capacidad de conmutación de 32 Gbps, ofrece reservas suficientes para transferencias de datos en paralelo, incluso con una carga elevada. Al tratarse de un conmutador de capa 2 no gestionado, está listo para su uso sin necesidad de configuración: las funciones de negociación automática y Auto-MDI/MDI-X ajustan automáticamente la velocidad, el modo dúplex y el tipo de cable. La arquitectura «store-and-forward» sin bloqueo, con control de flujo IEEE 802.3x, garantiza un reenvío estable y con verificación de paquetes. La carcasa metálica sin ventilador garantiza un funcionamiento continuo y silencioso, y resulta ideal para armarios de distribución de 10 pulgadas, distribuidores de pared y cableado estructurado de edificios.

Amplía las redes de forma rápida y rentable con 16 puertos Gigabit, lo que resulta ideal para soluciones compactas de distribución de 10 pulgadas.

- Red y rendimiento
- 16× RJ45 10/100/1000Base-T
- Capacidad de conmutación: 32 Gbps
- Velocidad de reenvío: hasta 1.488 Mpps por puerto
- Tabla MAC: 8K
- Almacenamiento y reenvío, sin bloqueo
- Negociación automática, Auto-MDI/MDI-X
- Estándares: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Contrapresión y control del ancho de banda en cada puerto
- Detección automática de velocidad y modo dúplex (medio/completo)
- 20 / 200 / 2000 Mbit/s en modo dúplex completo
- Placa base: 32 Gbps
- Diseño y montaje
- Totalmente sin ventilador (refrigeración pasiva)
- Carcasa metálica
- Formato de 10 pulgadas (25 cm), para rack o de sobremesa
- Dimensiones: aprox. 252 × 150 × 42 mm
- Peso: aprox. 2 kg
- Sistema eléctrico y entorno
- Fuente de alimentación interna, 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía: máx. 15 W
- Consumo eléctrico: ~10 W
- Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C; almacenamiento: –10–70 °C
- Humedad relativa: 5-95 %, sin condensación

Attributes

- Número de puertos: 16
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 10 pulgadas
- VLAN: no

Package contents

- Conmutador DN-80115-1
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Pies de goma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

More images:






Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;

- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com