DIGITUS® 10" Gigabit Ethernet-switch, 16 poorten, onbeheerd

DN-80115-1

EAN 4016032509295



10 inch 16-poorts Gigabit onbeheerde switch 16 poorten, 10 inch, onbeheerd

De DIGITUS® DN-80115-1 biedt 16 Gigabit-poorten op een compact oppervlak van 10 inch en is daarmee geschikt voor netwerken met veel bekabelde eindapparaten. Met een switchingcapaciteit van 32 Gbps biedt hij voldoende reserves voor parallelle gegevensoverdracht, zelfs bij hoge belasting. Als onbeheerde Layer-2-switch is hij zonder configuratie klaar voor gebruik: Auto-negotiation en Auto-MDI/MDI-X stellen de snelheid, duplexmodus en het kabeltype automatisch in. De non-blocking store-and-forward-architectuur met IEEE 802.3x flow control garandeert een stabiele, pakketgecontroleerde doorsturing. De ventilatorloze metalen behuizing zorgt voor een geruisloze continuwerking en is ideaal voor 10-inch verdeelkasten, wandverdelers en gestructureerde gebouwbekabeling.

Breidt netwerken snel en kostenefficiënt uit met 16 gigabit-poorten – ideaal voor compacte 10-inch verdeeloplossingen.

- Netwerk & prestaties
- 16× 10/100/1000Base-T RJ45
- Schakelcapaciteit: 32 Gbps
- Doorstuurcapaciteit: tot 1.488 Mpps per poort
- MAC-tabel: 8K
- Store-and-forward, non-blocking
- Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X
- Standaarden: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Tegendruk en bandbreedtecontrole op elke poort
- Automatische snelheids- en duplexherkenning (half/volledig)
- 20 / 200 / 2000 Mbit/s in full-duplex-modus
- Backplane: 32 Gbps
- Ontwerp & montage
- Volledig ventilatorloos (passieve koeling)
- metalen behuizing
- 10-inch-uitvoering (25 cm), rack of desktop
- Afmetingen: ca. 252 × 150 × 42 mm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Elektriciteit en omgeving
- Interne voeding, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomverbruik: max. 15 W
- Stroomverbruik: ~10 W
- Bedrijfstemperatuur: 0–40 °C, opslag: –10–70 °C
- Luchtvochtigheid: 5–95 %, niet-condenserend

Attributes

- Aantal poorten: 16
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: 10 inch
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no

Package contents

- DN-80115-1-switch
- netsnoer
- Snelstartgids
- rubberen voetjes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:






Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
- Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
- Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
- De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com