DIGITUS® Switch Gigabit Ethernet de 10", 16 portas, não gerido

DN-80115-1

EAN 4016032509295



Switch Gigabit não gerido de 10 polegadas com 16 portas 16 portas, 10 polegadas, não gerido

O DIGITUS® DN-80115-1 integra 16 portas Gigabit num espaço compacto de 10 polegadas, sendo assim adequado para redes com muitos dispositivos ligados por cabo. Com uma capacidade de comutação de 32 Gbps, oferece reservas suficientes para transferências de dados em paralelo, mesmo com elevada carga de trabalho. Sendo um switch de camada 2 não gerido, está pronto a utilizar sem necessidade de configuração: As funções de negociação automática e Auto-MDI/MDI-X definem automaticamente a velocidade, o modo duplex e o tipo de cabo. A arquitetura «store-and-forward» sem bloqueio, com controlo de fluxo IEEE 802.3x, garante um encaminhamento estável e com verificação de pacotes. A caixa metálica sem ventilador garante um funcionamento contínuo e silencioso, sendo ideal para armários de distribuição de 10 polegadas, distribuidores de parede e cablagem estruturada de edifícios.

Amplia as redes de forma rápida e económica com 16 portas Gigabit – ideal para soluções compactas de distribuição de 10 polegadas.

- Rede e Desempenho
- 16× 10/100/1000Base-T RJ45
- Capacidade de comutação: 32 Gbps
- Taxa de encaminhamento: até 1 488 Mpps/porta
- Tabela MAC: 8K
- Armazenamento e reenvio, sem bloqueio
- Negociação automática, Auto-MDI/MDI-X
- Normas: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Contrrole da contrapressão e da largura de banda em cada porta
- Detecção automática da velocidade e do modo duplex (meio/total)
- 20 / 200 / 2000 Mbit/s no modo full-duplex
- Placa traseira: 32 Gbps
- Concepção e montagem
- Totalmente sem ventoinha (arrefecimento passivo)
- Caixa metálica
- Modelo de 10 polegadas (25 cm), para rack ou de secretária
- Dimensões: aprox. 252 × 150 × 42 mm
- Peso: cerca de 2 kg
- Sistema elétrico e ambiente
- Fonte de alimentação interna, 100–240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia: máx. 15 W
- Consumo de energia: ~10 W
- Temperatura de funcionamento: 0–40 °C; armazenamento: –10–70 °C
- Humidade do ar: 5–95 %, sem condensação

Attributes

- Number of ports: 16
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: 10 inch
- Managed: no
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vanadlism: no
- VLAN: no

Package contents

- DN-80115-1 Switch
- Cabo de alimentação
- Guia de início rápido
- Pés de borracha

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

More images:






Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todos os avisos e orientações indicados no aparelho.
- Não coloque este aparelho sobre uma superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou um sistema de alimentação ininterrupta (SAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza quaisquer objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de um curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um serviço de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;

- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com