DIGITUS® Switch Gigabit Ethernet PoE, 8 porte PoE+, 10", potenza PoE fino a 80 W

DN-95317-1

EAN 4016032509745



Switch PoE+ non gestito Gigabit a 8 porte da 10 pollici, 80 W

Il DIGITUS® DN-95317-1 fornisce in modo affidabile alimentazione e dati ai dispositivi di rete compatibili con PoE tramite otto porte Gigabit RJ45, il tutto tramite un unico cavo di rete. Grazie allo standard IEEE 802.3af/at (PoE+), eroga fino a 30 W per porta e alimenta direttamente access point, telecamere IP, telefoni VoIP o sistemi IoT, senza bisogno di alimentatori separati sui dispositivi terminali. Il budget PoE complessivo di 80 W è sufficiente per il funzionamento in parallelo di più dispositivi ad alto consumo energetico. L'architettura Store-and-Forward non bloccante garantisce un inoltro Gigabit senza perdite e senza necessità di configurazione. L'alloggiamento in metallo senza ventola funziona in modo silenzioso: ideale per armadi compatti da 10 pollici e distributori a parete in uffici, negozi, complessi residenziali o locali tecnici.

Alimentazione elettrica centralizzata e trasmissione dati Gigabit per dispositivi compatibili con PoE tramite un unico cavo: ideale per sistemi di videosorveglianza, access point Wi-Fi e sistemi di automazione degli edifici IP.

- Rete e prestazioni
- 8× RJ45 da 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at
- Max. 30 W per porta, potenza PoE complessiva di 80 W
- Capacità di commutazione: 16 Gbps, senza blocchi
- Budget PoE totale: 90 W
- Store-and-Forward, negoziazione automatica, Auto-MDI/MDI-X
- Commutazione Gigabit non bloccante
- Velocità Gigabit per porta
- Ottimizzato per telecamere IP, punti di accesso Wi-Fi e IoT
- Progettazione e montaggio
- Completamente privo di ventole
- Alloggiamento in metallo
- Montaggio su rack da 10 pollici
- Dimensioni: circa 250 × 150 × 42 mm
- Impianto elettrico e ambiente circostante
- Alimentatore interno, 100–240 V CA
- Consumo totale in funzione del carico PoE (max. circa 96 W)
- Temperatura di esercizio: 0–40 °C, conservazione: –10–70 °C
- Umidità relativa: 5–95 %, senza formazione di condensa

Attributes

- Numero di porte: 8
- Budget di potenza PoE: 80 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 8
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 10 pollici
- VLAN: no

Package contents

- DN-95317-1 Switch
- Cavo elettrico
- Guida rapida
- piedini in gomma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.23	26.50	33.00	49.00	42,850.50
Packaging Unit Inside	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Packaging Unit Single	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.11	25.00	15.00	4.20	0.00

More images:











Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le indicazioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com