DIGITUS® Przełącznik Gigabit Ethernet z funkcją PoE, 8 portów PoE+, 10", budżet PoE do 80 W

DN-95317-1

EAN 4016032509745



Switch 10" 8xGbE PoE+ 80W czarny

DIGITUS® DN-95317-1 niezawodnie zasila urządzenia sieciowe obsługujące PoE oraz przekazuje dane za pośrednictwem ośmiu portów Gigabit RJ45 – za pomocą jednego kabla sieciowego. Dzięki standardowi IEEE 802.3af/at (PoE+) dostarcza do 30 W na port i zasila bezpośrednio punkty dostępowe, kamery IP, telefony VoIP lub systemy IoT bez konieczności stosowania oddzielnych zasilaczy w urządzeniach końcowych. Całkowity budżet PoE wynoszący 80 W wystarcza do równoległej pracy kilku urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię. Architektura typu „store-and-forward" bez blokowania zapewnia bezstratną transmisję danych w standardzie gigabitowym bez konieczności konfiguracji. Bezwentylatorowa metalowa obudowa pracuje bezgłośnie – idealnie nadaje się do kompaktowych szaf 10-calowych i rozdzielaczy ściennych w biurach, sklepach, budynkach mieszkalnych lub pomieszczeniach technicznych.

Centralne zasilanie elektryczne i transmisja danych w standardzie Gigabit dla urządzeń obsługujących technologię PoE za pomocą jednego kabla – idealne rozwiązanie dla systemów kamer, punktów dostępowych Wi-Fi oraz systemów automatyki budynkowej IP.

- Sieć i wydajność
- 8× 10/100/1000 Mb/s RJ45 (PoE+)
- Standardy PoE: IEEE 802.3af/at
- Maks. 30 W na port, łączny budżet PoE 80 W
- Przepustowość przełączania: 16 Gb/s, bez blokowania
- Całkowity budżet PoE: 90 W
- Store-and-Forward, automatyczna negocjacja, Auto-MDI/MDI-X
- Nieblokujące przełączanie gigabitowe
- Prędkość gigabitowa na port
- Zoptymalizowane pod kątem kamer IP, punktów dostępowych Wi-Fi i urządzeń IoT
- Projektowanie i montaż
- Całkowicie bez wentylatora
- Obudowa metalowa
- 10-calowy montaż w szafie rackowej
- Wymiary: ok. 250 × 150 × 42 mm
- Instalacja elektryczna i otoczenie
- Wbudowany zasilacz, 100–240 V AC
- Całkowite zużycie energii zależy od obciążenia PoE (maks. ok. 96 W)
- Temperatura pracy: 0–40 °C, przechowywanie: –10–70 °C
- Wilgotność powietrza: 5–95 %, bez kondensacji

Atrybuty

- Liczba portów: 8
- Budżet zasilania PoE: 80 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Liczba portów uplink: 8
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: 10 calowy
- Rodzaj portu uplink: RJ45
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik DN-95317-1
- Kabel zasilający
- Instrukcja szybkiego startu
- gumowe nóżki

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	13.23	26.50	33.00	49.00	42,850.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Opakowanie jednostkowe	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Netto bez opakowania	1	1.11	25.00	15.00	4.20	0.00

Więcej zdjęć








Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikiem.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;

- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com