

DIGITUS® Karta sieciowa USB 3.0 Gigabit SFP

DN-3026-1

EAN 4016032509806



Karta sieciowa USB3.0 Gigabit SFP Wymagany jest dodatkowy moduł SFP

Dzięki adapterowi USB 3.0 Gigabit SFP można dodać port SFP do notebooka i podłączyć go bezpośrednio do sieci światłowodowej za pomocą odpowiedniego transceivera światłowodowego. Ten interfejs światłowodowy jest właściwym wyborem do użytku mobilnego w połączeniu z laptopami, a także do użytku stacjonarnego z systemami stacjonarnymi. Ten adapter SFP spełnia również swoje zadanie w centrach danych i centrach serwerowych w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów; można uzyskać bezpośredni dostęp do infrastruktury światłowodowej z pełną przepustowością. Nieskomplikowany w użyciu, oferuje bogactwo możliwości i jest odpowiednim dodatkiem dla większości komputerów, które nie mają standardowego połączenia SFP. Dzięki wirtualnemu napędowi nie jest konieczna instalacja sterowników z płyty CD - wystarczy podłączyć urządzenie i rozpocząć pracę. Jeśli połączenia WLAN stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, a połączenia miedziane są zbyt wolne, połączenie światłowodowe stanowi odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sieci. Adapter jest kompatybilny z Windows, Mac OS, Google Chrome i wszystkimi innymi systemami kompatybilnymi z USB 3.0.

Rozbuduj swojego notebooka o port USB 3.0 z pełnowartościowym połączeniem sieciowym Gigabit SFP.

- Obsługa połączeń USB 3.0
- Szybka gigabitowa transmisja danych
- Chipset: RTL8153/Realtek
- Rozszerzone opcje oszczędzania energii przez USB 3.0
- Obsługa standardu IEEE802.3az-2010 (EEE)
- Standardy sieciowe: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.2 IEEE 802.3ac IEEE 802.3az IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad

- Inne funkcje: IPMI pass-through przez SMBus lub NC-SI, WoL, zdalny rozruch PXE, rozruch iSCSI, filtrowanie VLAN
- Zgodność z funkcjami sumy kontrolnej Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP)
- Obsługuje kodowanie priorytetów IEEE802 IP warstwy 2 i IEEE802.1Q VLAN (wirtualna zmostkowana sieć lokalna).
- Obsługa transceivera 1000 Mb/s SX/LX
- Obsługa USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1
- Obsługuje CDC-EMC (klasa urządzenia i model sterowania Ethernet)
- Obsługuje LPM (zarządzanie energią łączy)
- Obsługuje zamianę par / korektę polaryzacji / skośności
- Wykrywanie zwrotnic i automatyczna korekta
- Zintegrowana obsługa bufora nadawczo-odbiorczego
- Obsługuje sprzętową funkcję CRC (cykliczna kontrola nadmiarowa)
- Obsługuje wyłączenie zasilania / łączy, oszczędzanie energii
- Port USB 3.0 AF
- Port downstream: port SFP
- Temperatura pracy: 0 - 70°C
- Wilgotność robocza: 10-90% (bez kondensacji)
- Pobór mocy: 2,5 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,7 W
- Długość kabla: 17 cm
- Wymiary: L 7,1 x W 4,5 x D 1,8 cm
- Waga: 50 g
- Moduł SFP nie wchodzi w zakres dostawy.


Zawartość opakowania

- 1 x karta sieciowa USB 3.0 Gigabit SFP
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x CD-ROM
- Moduł SFP nie wchodzi w zakres dostawy.

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	25	4.06	30.00	28.00	38.00	31,920.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.16	3.20	12.60	17.50	705.60
Netto bez opakowania	1	0.05	1.80	4.50	29.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.

- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com