DIGITUS® Przełącznik KVM USB-C 3.0 HDMI, 2-portowy, 8K60Hz, Core Line

DS-12857

EAN 4016032510185



USB-C 3.0 HDMI KVM-Switch 2-Port, 8K60Hz, Core Line

DIGITUS DS-12857 łączy dwa źródła obsługujące HDMI ze wspólnym wyświetlaczem i centralnym zestawem klawiatury, myszy i urządzeń USB. Dzięki obsłudze 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) i 4K @ 120 Hz, zapewnia wyraźny, płynny obraz w grafice, edycji wideo, konfiguracjach handlowych i przepływach pracy z wieloma monitorami - dzięki HDMI 2.1 o łącznej przepustowości do 48 Gb / s. Każdy z dwóch komputerów jest podłączony przez HDMI i USB-C 3.0, dzięki czemu bez problemu można podłączyć klasyczne komputery stacjonarne, a także notebooki USB-C i dyski SSD/U. Zintegrowany hub USB 3.0 z trzema portami USB-A i jednym portem USB-C (5 Gb/s każdy) umożliwia szybkie, wspólne korzystanie z klawiatury, myszy, nośników pamięci i innych akcesoriów. Przełączanie odbywa się wygodnie ręcznie - za pomocą przycisku na obudowie lub dołączonego przewodowego pilota zdalnego sterowania. Kolorowy wyświetlacz LED (niebieski dla PC1, zielony dla PC2) wskazuje aktywne źródło przez cały czas. Oddzielne wyjście audio 3,5 mm zapewnia dźwięk stereo do aktywnych głośników lub słuchawek, podczas gdy nieskompresowane i skompresowane formaty wielokanałowe (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) są również przesyłane przez HDMI. Solidna aluminiowa obudowa w kompaktowym formacie (135,5 × 60 × 17 mm) zapewnia dobre odprowadzanie ciepła i wysokiej jakości wygląd na biurku. Dzięki obsłudze HDR, 3D, CEC i HDCP 2.3/2.2/1.4, DS-12857 jest w pełni kompatybilny z najnowszymi źródłami i wyświetlaczami.

DIGITUS DS-12857 to 2-portowy przełącznik KVM HDMI nowej generacji dla wymagających stacji roboczych z dwoma komputerami. Łączy w sobie prawdziwą jakość obrazu 8K @ 60 Hz z potężnym koncentratorem USB 3.0 (5 Gb / s) i płynnie udostępnia klawiaturę, mysz, wyświetlacz i urządzenia peryferyjne USB między dwoma komputerami. Dwa elastyczne wejścia na źródło - HDMI + USB-C - sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych notebooków, stacji roboczych i mini PC.

- Wejścia: 2× HDMI, 2× USB-C 3.0, 1× Control (2,5 mm)
- Wyjścia: 1 × HDMI, 1 × USB-C 3.0, 3 × USB-A 3.0, 1 × audio (3,5 mm)
- Maks. Rozdzielczość: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4)
- Obsługiwane rozdzielczości: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K @ 25/30/50/60 Hz
- Częstotliwość pionowa: 50/60 Hz
- Przepustowość wideo: 12 Gb/s / 1200 MHz na kanał (łącznie 48 Gb/s)
- Głębia kolorów: 12 bitów na kanał (łącznie 36 bitów)
- HDCP: 2.3 / 2.2 / 1.4
- Dźwięk: wyjście stereo (3,5 mm), 7.1 przez HDMI; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- Szybkość transmisji danych USB: do 5 Gb/s
- Przełączanie: przycisk na obudowie / pilot przewodowy
- Zasilanie: USB-A do USB-C (DC 5 V); maks. pobór mocy 10 W*
- Materiał: aluminium
- Wymiary: (dł. × szer. × wys.) 135,5 × 60 × 17 mm
- Waga: 150 g
- Temperatura pracy: od 0 °C do 50 °C

Zawartość opakowania

- 1 × Przełącznik KVM DIGITUS DS-12857 HDMI 8K
- 2 × kabel USB-A do USB-C 3.0 do transmisji danych (1,5 m)
- 1 × pilot przewodowy (1,5 m)
- 1 × kabel zasilający z USB-A na USB-C (1 m)
- 1× Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	9.80	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.49	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Netto bez opakowania	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

Więcej zdjęć







Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com