DIGITUS® Commutateur KVM USB-C 3.0 Dual HDMI DIGITUS, 2 ports, 8K60Hz, Core Line

DS-12858

EAN 4016032510192



Commutateur KVM, 2x2 HDMI, 8K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

Le DS-12858 DIGITUS étend l'idée classique du KVM à la fonction complète de double écran : il connecte deux sources compatibles HDMI à deux écrans simultanément et à un ensemble central de clavier, souris et périphériques USB. Avec la prise en charge de 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) ainsi que de 4K @ 120 Hz par sortie, il fournit un affichage très net et sans saccades sur les deux écrans - grâce à HDMI 2.1 avec une bande passante totale pouvant atteindre 48 Gbps par canal. Chacun des deux ordinateurs est connecté via deux entrées HDMI plus USB-C 3.0, de sorte que les ordinateurs de bureau classiques, les ordinateurs portables USB-C, les stations de travail et les disques SSD/U peuvent être connectés sans problème. Le hub USB 3.0 intégré avec trois ports USB-A et un port USB-C (5 Gbps chacun) permet une utilisation rapide et partagée du clavier, de la souris, des supports de stockage et d'autres accessoires sur les deux systèmes. La commutation s'effectue confortablement et manuellement - au choix via le bouton du boîtier ou la télécommande filaire fournie. Un affichage LED à code couleur (bleu pour PC1, vert pour PC2) signale à tout moment la source active. La sortie audio séparée de 3,5 mm envoie le son stéréo aux haut-parleurs actifs ou au casque, tandis que le HDMI transmet en plus les formats multicanaux non comprimés et comprimés (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD). Le boîtier robuste en aluminium au format compact (130,55 × 60,58 × 30,61 mm) assure une bonne dissipation de la chaleur et une présentation valorisante sur le bureau. Avec la prise en charge de HDR, 3D, CEC et HDCP 2.3/2.2/1.4, le DS-12858 est entièrement adapté aux sources et aux écrans actuels.

Le DS-12858 DIGITUS est un commutateur KVM HDMI double écran à 2 ports pour les postes de travail multi-écrans performants. Il contrôle deux ordinateurs sur deux écrans en même temps - avec un véritable 8K @ 60 Hz par sortie - et partage de manière transparente le clavier, la souris et les périphériques USB 3.0 entre les deux PC. Deux entrées flexibles par source (2× HDMI + USB-C) en font la solution idéale pour le trading, le montage vidéo, la CAO et les configurations bureautiques productives avec double écran.

- Entrées : 4× HDMI (2 par PC), 2× USB-C 3.0, 1× contrôle (2,5 mm)
- Sorties : 2× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× audio (3,5 mm)
- Mode moniteur : double moniteur (2 affichages simultanés)
- Max. Résolution : 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) par sortie
- Résolutions prises en charge : 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K @ 25/30/50/60 Hz
- Fréquence verticale : 50/60 Hz
- Bande passante vidéo : 12 Gbps / 1200 MHz par canal (48 Gbps au total)
- profondeur de couleur : 12 bits par canal (36 bits au total)
- HDCP : 2.3 / 2.2 / 1.4
- Audio : Sortie stéréo (3,5 mm), 7.1 via HDMI ; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- Débit de données USB : jusqu'à 5 Gbps
- Commutation : bouton du boîtier / télécommande filaire
- Alimentation électrique : USB-A vers USB-C (DC 5 V) ; consommation max. 10 W* (adaptateur secteur disponible en option)
- Matériau : aluminium
- Dimensions : (L×l×H)130,55 × 60,58 × 30,61 mm
- Poids : 227 g
- température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C

Package contents

- 1× DIGITUS DS-12858 Commutateur KVM HDMI 8K double écran (unité principale)
- 2× câble de données USB-A vers USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1× télécommande filaire (1,5 m)
- 1× câble d'alimentation USB-A vers USB-C (1 m)
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.60	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Net single without Packaging	1	0.23	13.60	6.00	3.00	0.00

More images:







Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com