# DIGITUS® DIGITUS USB-C 3.0 Çift HDMI KVM Anahtarı, 2 bağlantı noktalı, 8K60Hz, Çekirdek Hattı

**DS-12858**

**EAN 4016032510192**




**KVM anahtarı, 2x2 HDMI, 8K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Çekirdek Hattı**

DIGITUS DS-12858, klasik KVM konseptini tam çift monitör işlevini içerecek şekilde genişletir: İki HDMI özellikli kaynağı aynı anda iki ekrana ve merkezi bir klavye, fare ve USB aygıt setine bağlar. Çıkış başına 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) ve 4K @ 120 Hz desteğiyle, kanal başına 48 Gbps'ye kadar toplam bant genişliğine sahip HDMI 2.1 sayesinde her iki ekranda da keskin ve pürüzsüz görüntüler sunar. İki bilgisayarın her biri iki HDMI girişi ve USB-C 3.0 üzerinden bağlanır, böylece hem klasik masaüstü bilgisayarlar hem de USB-C dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve SSD'ler/U diskler sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Üç USB-A bağlantı noktası ve bir USB-C bağlantı noktasına (her biri 5 Gbps) sahip entegre USB 3.0 hub, her iki sistemde de klavye, fare, depolama ortamı ve diğer aksesuarların hızlı ve ortak kullanımını sağlar. Anahtarlama, gövde üzerindeki düğme veya birlikte verilen kablolu uzaktan kumanda aracılığıyla manuel olarak kolayca yapılır. Renk kodlu bir LED ekran (PC1 için mavi, PC2 için yeşil) her zaman aktif kaynağı gösterir. Ayrı 3,5 mm ses çıkışı, aktif hoparlörlere veya kulaklıklara stereo ses sağlarken, sıkıştırılmamış ve sıkıştırılmış çok kanallı formatlar (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) da HDMI üzerinden iletilir. Kompakt formattaki (130,55 × 60,58 × 30,61 mm) sağlam alüminyum gövde, iyi bir ısı dağılımı ve masa üzerinde yüksek kaliteli bir görünüm sağlar. HDR, 3D, CEC ve HDCP 2.3/2.2/1.4 desteği ile DS-12858, mevcut kaynaklar ve ekranlarla tamamen uyumludur.

**DIGITUS DS-12858, yüksek performanslı çoklu ekran iş istasyonları için 2 portlu çift monitörlü HDMI KVM anahtarıdır. Çıkış başına gerçek 8K @ 60 Hz ile iki monitördeki iki bilgisayarı aynı anda kontrol eder ve iki bilgisayar arasında klavye, fare ve USB 3.0 çevre birimlerini sorunsuz bir şekilde paylaşır. Kaynak başına iki esnek giriş (2× HDMI + USB-C), onu ticaret, video düzenleme, CAD ve çift monitörlü üretken ofis kurulumları için ideal çözüm haline getirir.**

- Girişler: 4× HDMI (PC başına 2), 2× USB-C 3.0, 1× Kontrol (2,5 mm)
- Çıkışlar: 2× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× ses (3,5 mm)
- Monitör modu: Çift monitör (aynı anda 2 ekran)
- Maks. Çözünürlük: Çıkış başına 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4)
- Desteklenen çözünürlükler: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K @ 25/30/50/60 Hz
- Dikey frekans: 50/60 Hz
- Video bant genişliği: Kanal başına 12 Gbps / 1200 MHz (toplam 48 Gbps)
- Renk derinliği: Kanal başına 12 bit (toplam 36 bit)
- HDCP: 2.3 / 2.2 / 1.4
- Ses: Stereo Çıkış (3,5 mm), HDMI üzerinden 7.1; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- USB veri hızı: 5 Gbps'ye kadar
- Anahtarlama: Muhafaza düğmesi / kablolu uzaktan kumanda
- Güç kaynağı: USB-A - USB-C (DC 5 V); maks. güç tüketimi 10 W* (güç kaynağı ünitesi isteğe bağlı olarak temin edilebilir)
- Malzeme: Alüminyum
- Boyutlar: (U×G×Y)130,55 × 60,58 × 30,61 mm
- Ağırlık: 227 g
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 50 °C

**Package contents**

- 1× DIGITUS DS-12858 HDMI 8K Çift Monitörlü KVM Anahtarı (ana ünite)
- 2× USB-A - USB-C 3.0 veri kablosu (1,5 m)
- 1× kablolu uzaktan kumanda (1,5 m)
- 1× USB-A - USB-C güç kablosu (1 m)
- 1 x hızlı başlangıç kılavuzu

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| **Packaging Unit Carton** | 20 | 11.60 | 39.50 | 32.50 | 31.00 | 39,796.20 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.58 | 21.70 | 18.50 | 3.70 | 1,485.36 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.23 | 13.60 | 6.00 | 3.00 | 0.00 |

**More images:**







**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com