

DIGITUS® Commutateur KVM, 2 ports, triple affichage, 4K, HDMI

DS-12863

EAN 4016032510208



Commutateur KVM, 2 ports, Triple Display 4K, sortie HDMI

Le commutateur KVM 2 ports DIGITUS pour triple écran vous permet de contrôler deux PC 4K à partir d'une seule combinaison clavier/souris USB. Une simple pression sur un bouton ou une touche de raccourci vous permet de passer facilement d'un PC à l'autre et d'éviter de devoir débrancher tous les câbles. La sortie vers jusqu'à trois moniteurs s'effectue via les trois sorties HDMI à l'arrière. Les signaux audio du microphone et des haut-parleurs sont également commutés. En outre, deux ports USB 3.0 sont disponibles sur la face avant et peuvent être utilisés pour d'autres périphériques tels que des clés USB ou des imprimantes sur les deux PC. Les périphériques connectés sont respectivement attribués au PC actif. Des LED d'état sur la face avant indiquent à tout moment la configuration actuelle. Le commutateur est complété par un boîtier métallique robuste en alliage d'aluminium.

Commandez deux PC compatibles 4K à l'aide d'une seule combinaison clavier/souris USB et passez facilement d'un PC à l'autre en appuyant sur un bouton ou une touche de raccourci.

- Entrées :
- 2× HDMI Type-A femelle (noir)
- 4× DisplayPort Type-A femelle (noir)
- 2× USB Type-B femelle (clavier/souris, par PC)
- 2× mini-jack 3,5 mm noir (audio + MIC, par PC)

- Sorties (console) :
- 3× HDMI Type-A femelle (noir)
- 1× USB type-A femelle (clavier)
- 1× USB Type-A femelle (souris)
- 1× mini-jack 3,5 mm vert (haut-parleur)
- 1× mini-jack 3,5 mm rose (microphone)
- Connexions en façade : 2× USB 3.0 Type-A bleu femelle
- Nombre max. Résolution : 4K@60Hz (3840×2160)
- Changement de mode de fonctionnement : Touche frontale (2×) / Hotkey (4 modes)
- Touche de raccourci par défaut : [Ctrl]+[Ctrl] (modifiable en Scroll/Num/Caps)
- LEDs frontales : 2× rouge (en ligne), 2× vert (actif sélectionné)
- Alimentation électrique : DC 5V/2A, prise 5,5×2,1 mm (externe)
- Boîtier : alliage d'aluminium
- Dimensions : (L×P×H) : 161 × 105 × 78 mm
- poids : 1,74 kg

Package contents

- Commutateur KVM
- 6× kit de câbles KVM (1,8 m)
- Manuel d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	18.34	49.20	33.00	45.40	73,711.40
Packaging Unit Inside	1	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.29	16.00	22.00	24.00	8,448.00
Net single without Packaging	1	0.64	7.80	10.50	16.10	0.00

More images:

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schöffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com