

# DIGITUS® KVM-switch, 2-port, trippeldisplay, 4K, DisplayPort

DS-12864

EAN 4016032510215



## KVM-switch, 2-port, Triple Display 4K, Displayport-utgång

Med DIGITUS 2-portars KVM-switch för trippeldisplayer har du möjlighet att styra två 4K-kompatibla datorer via ett enda USB-tangentbord och en muskombination. Du kan bekvämt växla mellan de två datorerna med ett tryck på en knapp eller snabbtangenter och bespara dig besväret med att behöva återansluta alla kablar. Utmatning till upp till tre bildskärmar sker via de tre inbyggda DisplayPort-utgångarna på baksidan - perfekt för professionella arbetsstationer och CAD-miljöer med DisplayPort-infrastruktur. Ljudsignaler från mikrofonen och högtalarna kan också kopplas om. På framsidan finns också två USB 3.0-portar som kan användas för extra kringutrustning som USB-minnen eller skrivare på båda datorerna. De anslutna kringutrustningarna tilldelas var och en till den aktiva datorn. Status-LED:er på framsidan av switchen visar alltid aktuell konfiguration.

**Använd två 4K-kompatibla datorer via ett enda USB-tangentbord och en muskombination och växla enkelt mellan de två datorerna med en knapptryckning eller snabbtangenter.**

- Ingångar:
- 2x HDMI typ A-hona (svart)
- 4x DisplayPort typ A hona (svart)
- 2x USB typ B hona (tangentbord/mus, per dator)

- 2x minijack 3,5 mm svart (ljud + MIC, per PC)
- Utgångar:
- 3x DisplayPort typ A hona (svart)
- 1x USB typ A hona (tangentbord)
- 1x USB typ A hona (mus)
- 1x minijack 3,5 mm grön (högtalare)
- 1x rosa minijack 3,5 mm (mikrofon)
- Anslutningar på framsidan: 2x USB 3.0 typ A blå hona
- Max. Upplösning: 4K@60Hz (3840x2160)
- Växling: Frontknapp (2x) / Snabbknapp (4 lägen)
- Standard snabbtangenter: [Ctrl]+[Ctrl] (kan växlas till Scroll/Num/Caps)
- LED på framsidan: 2x röd (online), 2x grön (aktiv vald)
- Strömförsörjning: DC 5V/2A, uttag 5,5x2,1 mm (externt)
- Hölje: Aluminiumlegering
- Mått (BxDxH): 161 x 105 x 78 mm
- Vikt: 1,74 kg

## Package contents

- KVM-omkopplare
- 6x KVM-kabelsats (1,8 m)
- Användarmanual

## Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Packaging Unit Carton           | 8               | 18.40          | 49.20         | 33.00         | 45.40          | 73,711.40 |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 2.30           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00      |
| Packaging Unit Single           | 1               | 2.30           | 16.00         | 22.00         | 24.00          | 8,448.00  |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.64           | 7.80          | 10.50         | 16.10          | 0.00      |

**More images:**



**Safety notes**

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)