

DIGITUS® 16-portowy niezarządzalny przełącznik gigabitowy 10"

DN-80115

EAN 4016032460237



Przełącznik sieciowy niezarządzalny 10" 16x RJ45 10/100/1000 Mb/s

DIGITUS® DN-80115 to 16-portowy przełącznik gigabitowy w 10-calowej obudowie, który idealnie nadaje się do infrastruktury sieciowej z wieloma przewodowymi urządzeniami końcowymi - na przykład w biurach, sklepach lub małych serwerowniach. Dzięki 16 portom gigabitowym i płycie montażowej o przepustowości 32 Gb/s oferuje wystarczające rezerwy mocy do równoległego przetwarzania dużych ilości danych. Wszystkie porty obsługują autonegocjację i Auto MDI/MDI-X, co upraszcza okablowanie i zmniejsza koszty instalacji. Przełącznik jest nieblokujący i obsługuje kontrolę przepływu full-duplex zgodnie z IEEE 802.3x, co skutecznie radzi sobie z sytuacjami przeciążenia. Szybkość przekazywania do 1488 Mpps na port zapewnia stabilną wydajność nawet przy wysokim wykorzystaniu. Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę i zwiększa niezawodność poprzez wyeliminowanie ruchomych części. Dzięki 10-calowej kompatybilności i wysokości 1U, DN-80115 idealnie pasuje do 10-calowych szaf sieciowych i obudów naściennych. Główna zaleta: wysoka gęstość portów z 16 portami gigabitowymi w małej obudowie 10" - idealna do scentralizowanych punktów dystrybucji.

Rozbudowuje sieci szybko i ekonomicznie dzięki 16 portom gigabitowym, idealnym do kompaktowych rozwiązań dystrybucyjnych 10".

- Sieć i wydajność
- 16 x 10/100/1000 Mb/s RJ45
- Standardy sieciowe: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Przekazywanie bez blokowania, bez nagłówka linii
- Kontrola przeciwnienia i przepustowości na każdym porcie
- Technologia "zapisz i prześlij dalej"
- Automatyczne wykrywanie prędkości i dupleksu (pół/pełny)
- 20 / 200 / 2000 Mbit/s w trybie pełnego dupleksu

- Funkcja Auto MDI/MDI-X
- Płyta montażowa: 32 Gb/s
- Adresy MAC: do 8 tys.
- Projektowanie i montaż
- Całkowicie bezwentylatorowy
- Metalowa obudowa
- Nadaje się do montażu w 10-calowym stojaku
- Wymiary: 252 x 150 x 42 mm
- Waga: ok. 2 kg
- Elektryka i środowisko
- Wewnętrzny zasilacz, 100-240 V AC
- Pobór mocy: ~10 W
- Temperatura pracy: 0-40 °C
- Przechowywanie: -10-70 °C
- Wilgotność: 5-95%, bez kondensacji

Atrybuty

- Liczba portów: 16
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie
- Do użytku na zewnątrz: nie
- Ochrona przed wandalizmem: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Rodzaj montażu: 10 calowy, Desktop
- VLAN: nie
- Zarządzany: nie

Zawartość opakowania

- Przełącznik DN-80115
- Kabel zasilający
- Skrócona instrukcja obsługi
- Gumowe nożki

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Netto bez opakowania	1	1.43	6.70	24.00	32.00	5,145.60

Więcej zdjęć

Safety notes

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni (takiej jak wózek, stojak, stół itp.).
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub nad grzejnikami.
- Obudowa jest wyposażona w otwory służące do odprowadzania ciepła i wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu podczas pracy, otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni (np. łóżku, sofie, kocu itp.). Spowoduje to zablokowanie wentylacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętym środowisku, jeśli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
- Nie rozpylać żadnych płynów na urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie używaj żadnych płynnych lub piankowych środków czyszczących.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.
- Podłącz urządzenie zgodnie z zasilaniem podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, ważne jest, aby wszystkie urządzenia były prawidłowo uziemione.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym i układaj go w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Używaj listwy przeciwprzepięciowej, regulatora lub zasilacza awaryjnego (UPS), aby chronić system przed nagłym, tymczasowym i zmniejszonym zasilaniem.
- Prawidłowo zabezpiecz kabel systemowy i sieciowy oraz upewnij się, że żadne przedmioty nie naciskają na kabel.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory w obudowie. Istnieje ryzyko zwarcia, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.
- Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, odłącz urządzenie i wyślij je do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
- Kabel sieciowy, zasilacz lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub zużyte;
- Ciecz przedostała się do urządzenia;
- Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
- Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
- Funkcja urządzenia oczywiście uległa zmianie;

- Urządzenie nie może być obsługiwane w sposób opisany w instrukcji obsługi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com