

DIGITUS® Przełącznik KVM, 2 x 1 HDMI, wyjście HDMI, USB, 4K x 2K przy 60 Hz

DS-12874

EAN 4016032487517



Przełącznik KVM, 2 portowy, 4K x 2K 60Hz, 2xHDMI IN, 1xHDMI OUT, 2xUSB A, 1x Audio IN&OUT

2-portowy przełącznik KVM DIGITUS® to przełącznik KVM HDMI o wysokiej wydajności. Pozwala przesyłać sygnał wideo wysokiej rozdzielczości (w wielu rozdzielczościach do 4Kx2K przy 60 Hz) oraz audio z dowolnego źródła do urządzeń wyświetlających. Ten przełącznik HDMI KVM dysponuje nie tylko funkcją przełączania jednym przyciskiem, ale także trybem inteligentnym oraz funkcją podłączania podczas pracy (hot plugging).

Obsługa 2 komputerów za pomocą klawiatury i myszy USB – przełączanie między dwoma komputerami za naciśnięciem przycisku lub pilotem zdalnego sterowania

- Wejścia: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x wejście audio, 2 x wyjście audio
- Wyjścia: 1 x HDMI®, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 2 x USB A 2.0
- Dodatkowe złącza z przodu: 2 x USB A 3.0, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, odbiornik podczerwi, wyjście IR
- Wejścia/wyjścia audio: gniazdo stereo jack 3,5 mm
- Przednie diody LED: zasilanie, 2 x online, 2 x wybór PC
- Przełącznik: Włączanie/wyłączanie zasilania, przełącznik PCI / PC2
- Wersja HDMI®: 2.0
- Wersja HDCP: 2.2 / 1.4
- Rozdzielczość UHD: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Podpróbkowanie: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Przepustowość HDMI®: 18 Gb/s na wszystkich kanałach (6 Gb/s na kanał), obsługa HDR
- Głębokość kolorów HDMI®: 36 bitów (wszystkie kanały)

- Zasilanie Zasilacz sieciowy: 100–240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Zasilanie przełącznika KVM: 5 V / 3 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ 45°C
- Wilgotność podczas pracy: 10% - 85% RH (bez kondensacji)
- Materiał obudowy: metal
- W zestawie uchwyt do montażu na ścianie
- Zewnętrzny odbiornik sygnałów zdalnego sterowania w zestawie
- Wymiary: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 366 g
- Kolor: czarny
- Pobór mocy: 12 W
- Rozmiar wtyczki DC: 5,5*2,5

Atrybuty

- Interfejs: HDMI
- Liczba portów: 2

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 2 porty, 4K 60Hz, 2 x wejście HDMI, 1 x wyjście HDMI
- 1 x zasilacz sieciowy do przełącznika KVM
- 2 x kabel połączeniowy USB 3.0 (USB B do USB A)
- 2 x kabel HDMI
- 1 x pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 1 x odbiornik podczerwi z kablem przyłączeniowym
- 2 x uchwyt montażowy do mocowania na stole/ścianie
- 1 x podręcznik użytkownika

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	12.16	34.00	38.00	52.00	67,184.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.61	6.50	18.00	23.00	2,691.00
Netto bez opakowania	1	0.46	6.50	18.00	23.00	2,691.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com