

DIGITUS Splitter VGA da 350MHz DIGITUS, 2 porte

DS-41120-1
EAN 4016032323839



**DIGITUS VGA Splitter, 2port, plastic housing 350 MHz, HDSUB 15/M
-> 2x HDSUB 15/F, 1080p**

Utilizzando uno splitter video è possibile utilizzare una sorgente video per visualizzare immagini identiche su 2, 4, 8 o 16 monitor - o su più schermi tramite propagazione. Così, uno splitter video può essere usato in svariati campi di applicazione, ad esempio, impianti di banco di prova, centri dati, centri di assistenza, trasmissione video, presentazioni e strutture educative.

**Fornisce visualizzazione simultanea su due monitor diversi -
Perfetto per le aule, fiere, o esposizioni nei negozi**

- Alloggiamento in plastica
- Larghezza di banda video: 350 MHz
- Massima. Risoluzione: 1920x1080p

- Supporta DDC, DDC2, DDC2B
- In cascata (max. 64)
- Max. Distanza di trasmissione: 75 m
- Ingressi e uscite video: prese HD DSUB, 15 pin

Attributes

- Numero di porte: 2
- Risoluzione max. HDTV: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Ingresso del segnale: VGA
- Uscita del segnale: VGA

Package contents

- Splitter VGA da 350MHz, 2 porte
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.40	28.50	33.00	32.00	30,096.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Packaging Unit Single	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.50	2.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com