

DIGITUS Adattatore di ricarica universale USB a 4 porte, USB-C™ / USB A, 100 W, GaN

DA-10197 EAN 4016032474043





Adattatore di ricarica USB-C, bianco 100W, 2x USB-C, 2x USB-A, PD 3.0

Con l'adattatore di ricarica universale DIGITUS® due dispositivi USB-C™ e due USB A possono essere caricati contemporaneamente. La compatibilità con Power Delivery 3.0 (PD) permette una ricarica veloce fino a 100W per entrambe le porte USB-C™ e 30W per entrambe le porte USB-A. In modalità combinata, 65 W di potenza sono disponibili per i dispositivi USB-C™ e 30 W totali per i dispositivi USB A. Caricate tablet, smartphone, console di gioco mobile e anche computer portatili con le più elevate potenze. Le caratteristiche di sicurezza integrate, come la protezione da cortocircuito, la protezione da sovratensione e la protezione da surriscaldamento, garantiscono la sicurezza dei vostri dispositivi.

Adattatore di ricarica universale per dispositivi USB-C™ e USB A con una potenza totale di massimo 100 W (PD 3.0)

- Numero di porte USB-C™: 2
- Numero di porte USB A: 2
- Potenza di uscita porte USB-C™: 100 W max. per entrambe le porte in totale

- Potenza di uscita porte USB A: 30 W max. per entrambe le porte in totale
- Se vengono utilizzate le porte USB-C™ e USB A contemporaneamente: USB-C™ 65 W max. in totale / USB A 30 W max. in totale
- Tensioni di uscita supportate in volt: 5 / 9 / 12 / 15 / 20
- Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A
- Connettore: Eurospina CEE-7/16 (tipo C)
- Dimensioni: Lungh. 75 x Largh. 75 x Alt. 28,7 mm
- Peso: 200 g
- Colore: Bianco

Attributes

- · Stile: Caricabatterie/alimentazione
- Tipo: Notebook
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- 1 adattatore di ricarica universale USB a 4 porte, USB-C™ / USB A, 100 W
- 1 x QIG
- 1 x cavo USB (tipo C), 1m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.00	40.00	35.00	45.00	63,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.20	12.50	4.50	15.00	843.75
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	7.00	7.30	0.00



More images:





















Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- · Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrical
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com