


DIGITUS Cavo patch LWL multimodale OM 3, LC/LC

DK-2533-15/3 EAN 4016032257356





FO patch cord, duplex, LC to LC MM OM3 50/125 æ, 15m

Cavo patch in fibra ottica, duplex, da LC a LC, MM OM3 50/125 $\mu\text{, }15~\text{m}$

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Cavo Duplex
- LSOH
- Spina con giunto in ceramica
- Diametro del cavo 2 mm
- · Confezionate singolarmente con certificato di collaudo

Attributes

• Assortimento: Cavi patch in fibra ottica

· Classe fibra: OM3

Colore cavo: colore acqua

· Connettore 1: LC

Connettore 2: LCDiametro del cavo: 2 mm

Diametro della fibra: 50/125µ

Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS

Modalità: MultimodaleProtezione: monocolore

• Tipo di cavo: I-VH 2G50/125μ

• Lunghezza: 15 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	32	8.22	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	4	1.03	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.26	17.00	17.00	3.00	867.00
Net single without Packaging	1	0.20	15.00	15.00	3.00	0.00

Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi
 per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono
 compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti
 immediatamente.



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations. ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 $\,$

Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com