DIGITUS® Zestaw przedłużaczy VGA UTP

DS-53400

EAN 4016032356721



Przedłużacz/Extender VGA do 300m po kat. 5e UTP, 1920x1200p WUXGA, z audio (zestaw)

Umożliwia przesyłanie sygnału VGA na odległość do 300 metrów za pomocą zwykłego kabla UTP między nadajnikiem a odbiornikiem.

Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnału wideo VGA na odległość do 300 metrów - umieść ekrany w dowolnym miejscu.

- Przedłużacz VGA Cat 5 składający się z nadajnika i odbiornika
- Możliwe wysokie rozdzielczości do 1920 x 1200 pikseli
- Obsługuje rozszerzenie stereofonicznych sygnałów audio
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Waga: 213 g (nadajnik), 208 g (odbiornik)
- Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C
- Wilgotność: od 10% do 85% (bez kondensacji)
- Podłączenie zasilania: 5 V @ 1 A, maks. 5 W
- Kompresja: nieskompresowana

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: VGA
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 300 m

Zawartość opakowania

- 1x przedłużacz DIGITUS® VGA UTP
- 2 x zasilacz (5 V/1 A)
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	15.20	60.00	36.50	25.50	55,845.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Opakowanie jednostkowe	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Netto bez opakowania	1	0.21	11.00	7.50	2.50	0.00

Więcej zdjęć

















Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com