DIGITUS® Adaptador RS-232 para RS-485

DA-70161

EAN 4016032358480



Adaptador RS232 para RS485 Taxa de transmissão: 300-115,2 Kbps

O conversor permite a comunicação entre computadores e dispositivos de série que suportam a norma de interface de série RS-485. O adaptador converte os sinais RS-232 para a norma RS-485, permitindo assim aumentar a distância de 5 m (lado RS-232) para até 1.200 m (lado RS-485). O conversor não necessita de uma fonte de alimentação externa. A utilização de um chipset RS-232 patenteado elimina a necessidade de inicializar a interface RS-232. O transmissor-recetor integrado permite uma utilização sem atrasos e a deteção automática da direção de transferência de dados a partir das portas I/O. A deteção não requer qualquer troca de mãos. A deteção não requer quaisquer sinais de aperto de mão (RTS, DTR) e assegura a compatibilidade total para aplicações RS-232 half-duplex sem alterar o software. Isto significa que não é necessário efetuar modificações no software ou no hardware antes de o dispositivo ser utilizado. O conversor suporta uma taxa de transmissão em série de 300 a 115200 bps. O campo de aplicação vai desde sistemas industriais a sistemas de leitura de cartões, sistemas de acesso, sistemas de pagamento digital (portagens, autocarros públicos, parques de estacionamento) e aplicações de engenharia mecânica.

Converte sinais RS-232 para RS-485.

- Compatível com EIA e TIA
- Transmissão com cabo de par entrançado ou STP
- Modo de transmissão: half-duplex, assíncrono
- Taxa de transmissão: 300 - 115200 bps
- Alcance de transmissão: 1200 m (RS-485), 5 m (RS-232)
- Utilização a temperaturas de -25 a 70 °C
- Humidade: 5 - 95 %
- Dimensões: 17 x 33 x 63 mm
- Compatível com Windows (2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7, 8), Mac e Linux

Package contents

- Adaptador RS-232 para RS-485
- Instruções de utilização

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	13.35	50.00	22.00	47.00	51,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	11.00	19.50	3.00	643.50
Packaging Unit Single	1	0.09	11.00	19.50	3.00	643.50
Net single without Packaging	1	0.03	6.30	3.30	1.70	0.00

More images:







Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em áreas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com