DIGITUS® HDMI A’dan VGA’ya adaptör

DA-70461

EAN 4016032368007



HDMI - VGA dönüştürücü adaptörü Tip A - VGA (D-Sub) konektörü, 3,5 mm ses jakı

DIGITUS DA-70461, dijital HDMI sinyallerini analog VGA sinyallerine dönüştürür. Bu sayede dizüstü bilgisayar, Blu-Ray oynatıcı, DVD oynatıcı, oyun konsolu, vs. gibi modern oynatma cihazları eski VGA ekranlara veya VGA projektörlere bağlanabilir. Dönüştürücü ayrıca 3,5 mm’lik Audio dişi jak ile donatılmıştır. Olası mevcut bir ses sinyali böylece paralel bir şekilde dönüştürülür. Böylelikle ses çıkışını hoparlörlerinize ya da çevresel ses sisteminize bağlamanıza imkan sağlar.

HDMI sinyalini VGA sinyaline dönüştürür

- Giriş: HDMI tip A + 3,5 mm Audio
- Çıkış: VGA
- Görüntü ve ses sinyallerini HDMI'dan VGA'ya dönüştürür
- Modern cihazlarınızı eski analog VGA ekranlarıyla birlikte kullanın
- Herhangi bir yazılım ya da sürücü kurulumuna ihtiyaç duymaz
- VGA çözünürlük: 165Mhz piksele kadar 10 bit çözünürlük (1080P ve UXGA)
- Renk: Siyah
- Ağırlık: 30 g
- Ölçüler: 180 x 45 x 15 mm (U x G x Y)
- Ölçüler: 180 x 45 x 15 mm (U x G x Y)

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Ses: no
- Sinyal çıkışı: VGA
- Sinyal girişi: HDMI

Package contents

- HDMI A’dan VGA’ya adaptör

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	5.50	44.00	33.00	21.00	30,492.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	14.00	9.00	2.00	252.00
Net single without Packaging	1	0.03	18.00	4.50	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com