

# DIGITUS® Duvar Montaj Kabinler - Slim

DN-19 WM-3H3V-SL

EAN 4016032383116



## Duvara monte muhafaza, ince, 900x600x200 mm 3U yatay ve 3E dikey, gri (RAL 7035)

Slim Serisinin 483 mm (19") duvar montaj kabinleri patch paneller, anahtarlar, yönlendiriciler veya diğer 483 mm (19") aktif bileşenler için iki bağımsız montaj alanıyla 3U yatay veya dikey montaja izin verir.

### Döner montaj profilleriyle Slim tasarım iç taraf

- 1,0 - 1,5 mm kalınlığında çelik sac
- 2x 3U kullanılabilir montaj alanı
- Montaj alanları 100 oranında döndürülebilir
- Her tarafı plastik kapaklı delikli kablo girişleri (145x70 mm)
- Fan montajı için hazırlanmış taban bölümü
- Havalandırma yuvalarına sahip kilitlenebilir ön kapı
- Düzgün kablo yönetimi için çoklu kablo sabitleme noktaları
- Maks. İç montaj yüksekliği (üst profil rayından zemine kadar): 650 mm

### Attributes

- Birimler: 3
- Derinlik: 200 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin, ev otomasyonu
- Ön kapı: Çelik kapı, kapalı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 100 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

### Package contents

- Topraklama kablo seti
- 2 x anahtar

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Packaging Unit Inside	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Packaging Unit Single	1	14.00	22.00	62.00	92.00	125,488.00
Net single without Packaging	1	12.00	20.00	60.00	90.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)