# DIGITUS Carcasa de pared - Slim

**DN-19 WM-V6U-SL**
**EAN 4016032383260**

**Carcasa mural, delgada 800x640x309mm, 6U vertical, color gris (RAL 7035)**

La carcasa de pared de 483 mm (19“) de la serie Slim permite realizar la instalación en vertical de 6 U de profundidad. Gran ahorro de espacio para redes, DVR, sistemas de sonido, aplicaciones de localización y de conexión u otros componentes activos de 483 mm (19 ").

**Diseño elegante con superficies de montaje para instalaciones verticales en el interior**

- Chapa de acero de 1,0 - 1,5 mm de espesor
- Áreas de montaje de 483 mm (19") en el interior: 6U de profundidad
- Entradas de cables troqueladas con tapa de plástico en todos los lados (145x70 mm)
- Sección de la base preparada para el montaje del ventilador
- Puerta delantera con cerradura y ranuras de ventilación
- Las bisagras de las puertas son fáciles de cambiar
- Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr): 820x660x320 mm
- Max. Altura de instalación interior: 610 mm

**Attributes**

- Ancho: 640 mm
- Capacidad de carga: 100 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 309 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, cerrada, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de pared, domótica
- Unidades: 6
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

**Package contents**

- Juego de cables de puesta a tierra
- 2 x llave

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 21.00 | 32.00 | 66.00 | 82.00 | 173,184.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 21.00 | 32.00 | 66.00 | 82.00 | 173,184.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 21.00 | 32.00 | 66.00 | 82.00 | 173,184.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 19.00 | 30.90 | 64.00 | 80.00 | 0.00 |

**More images:**

**Safety notes**

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utiliza dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de subidas de tensión o rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En regiones con tormentas eléctricas frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte los dispositivos instalados de la fuente de alimentación durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com