

DIGITUS® Rozdzielacz HDMI, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



Splitter HDMI 8-portowy FHD1080p 60Hz 3D HDCP 1.2, audio

Dzięki 8-portowemu rozdzielaczowi HDMI Digitus można rozdzielać sygnał wideo na maksymalnie osiem odtwarzaczy (telewizory, wyświetlacze, monitory, projektory itp.). Obsługuje rozdzielczość wideo do 1080p/Full HD. Stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych, np. do prezentacji na ścianach wizyjnych lub prezentacji produktów (pomieszczenia biurowe/firmowe, stoiska targowe, wystawy, poczekalnie, lokale gastronomiczne itp.). Rozdzielacz umożliwia jednoetapowe łączenie kaskadowe, można podłączyć maksymalnie osiem innych rozdzielaczy HDMI (8 portów), aby rozdzielić sygnał na maksymalnie 64 odtwarzacze.

Rozdziela sygnał wideo HDMI na maksymalnie 8 odtwarzaczy (telewizory, monitory, wyświetlacze)

- Dystrybuje sygnał wideo HDMI do maksymalnie 8 urządzeń odtwarzających
- Złącza HDMI: 1x wejście, 8x wyjście
- Rozdzielczość wideo: 1920x1200, 1080p
- Obsługuje szybkie złącze HDMI
- Obsługa HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Obsługa skompresowanych formatów audio, np. DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD)
- Możliwość kaskadowania (1 poziom) do 64 portów HDMI (urządzenia odtwarzające)

- Rozdzielczość wideo 1920x1080 pikseli, odpowiednia dla 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Obsługuje wszystkie formaty 3D, w tym 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz.
- Przepustowość 225 MHz 2,25 Gb/s na kanał (6,75 Gb/s na wszystkich kanałach)
- Obsługuje nieskompresowane formaty audio, takie jak LPCM
- Obsługa głębi kolorów: 12-bitowa głębia kolorów na kanał
- Diody LED stanu (wskaźnik połączenia)
- Zewnętrzny zasilacz (5V/3A)
- Wymiary: L 11,1 x W 25,8 x H 2,7 cm
- Waga: 730 g

Atrybuty

- Liczba portów: 8
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Wejście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz HDMI, 1x8
- Instrukcja obsługi
- zewnętrzny zasilacz sieciowy (5V/3A)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Opakowanie wewnętrzne	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Netto bez opakowania	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

Więcej zdjęć

Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com