

# DIGITUS® USB-A 3.2 Gen 1 - VGA Grafik Adaptörü

DA-70840

EAN 4016032390725



## USB 3.0 - VGA adaptörü, 1080p USB girişi, VGA çıkışı

USB-A 3.2 Gen 1 - VGA adaptörü 1080p'ye kadar Full HD video çözünürlüğü sunar ve ekranınızı genişletmek veya yansıtmak için çift ekranı destekler. USB tak ve çalıştır özelliği sayesinde karmaşık bir kurulum gerekmez ve monitörler sistemi yeniden başlatmadan eklenebilir veya çıkarılabilir. Entegre sürücü hızlı kurulum sağlar. Ayrıca adaptör, bir bilgisayarda aynı anda kullanılabilen iki adede kadar grafik adaptörünü destekler ve uyku veya bekleme modundan otomatik olarak çalışmaya devam eder. Ekran seçeneklerinin basit ve esnek bir şekilde genişletilmesi için ideal

## USB-A arabiriminiz aracılığıyla ses ve video sinyalinizi harici bir monitöre, TV'ye veya projektöre genişletin

- Bağlantılar:
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 - ana bilgisayara bağlantı

- 1x VGA - Maks. Çözünürlük 1920x1080p
- Boyutlar: 4,5 x 4,5 x 1,5 cm
- Ağırlık: 30 g
- Ürün rengi: Siyah
- Kablo rengi: Siyah
- Kablo uzunluğu: 15 cm
- Gövde: Plastik
- Güç tüketimi: Maks. 900 mA
- Yonga seti bilgileri: MS9125
- İşletim sistemi uyumluluğu: Windows 7 veya üstü, macOS 10.8 veya üstü
- Çift ekranı destekler (genişletme ekranı / yansıtma ekranı)

## Package contents

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 - VGA Grafik Adaptörü
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	6.50	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	22.00	16.10	3.60	1,275.12
Packaging Unit Single	1	0.07	2.00	8.50	14.00	238.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.60	4.50	4.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)