DIGITUS® Tomada de segurança para instalação embutida com 1 x USB Type-C™, 1 x USB A

DA-70615

EAN 4016032443223



Tomada de corrente 1x contacto de terra,1x USB,1x Tipo C 5 V 2,8 A, entrada: AC 250V 50Hz, RAL 9003

Carregue o seu smartphone em qualquer tomada! Com a tomada DIGITUS® com contacto de terra, pode até carregar 2 smartphones ao mesmo tempo. Carregue um dispositivo USB-C™ ou USB A com até 14 W (5 V / 2,8 A). Por exemplo, carregue o seu smartphone e tablet ao mesmo tempo com um total de 2,8 A de corrente de carga disponível. Proteja-se a si e à sua família com as persianas integradas na tomada, que garantem uma maior proteção contra contactos acidentais, bem como com a proteção eletrónica integrada contra curto-circuitos e sobrecargas das portas USB. Actualize a sua instalação eléctrica existente e desfrute do prazer de poder carregar os seus dispositivos USB diretamente na tomada, em qualquer altura.

1 x porta USB Type-C™ + 1 x porta USB A para carregar smartphones ou mesas

- Proteção integrada contra contactos através de um obturador na tomada de corrente
- 1 x USB Type-C™, 1 x porta USB A,
- Tensão de saída: 5 VDC (USB)
- Tensão de saída: 250 VAC (tomada de contacto de ligação à terra)
- Tipo de montagem: embutida
- Corrente de saída total: máx. 2,8 A (USB-C™ + USB A)
- Profundidade de instalação: 32 mm
- Segurança: Protegido por proteção eletrónica contra curto-circuito e sobrecarga (USB)
- Utilização paralela inteligente de todas as ligações (USB até 3,4 A)
- Cor: Branco puro RAL 9003

Package contents

- Tomada de segurança para instalação embutida com 1 x porta USB Type-C™, 1 x porta USB A
- Instruções de instalação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	7.80	31.00	24.00	21.00	15,624.00
Packaging Unit Inside	30	4.68	29.00	10.00	18.00	5,220.00
Packaging Unit Single	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Net single without Packaging	1	0.10	8.00	4.00	8.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:












Safety notes

- Utilize o aparelho apenas em espaços interiores. Evite a exposição à humidade, ao pó, à luz solar ou a outras fontes de calor.
- A tomada faz parte da instalação elétrica do edifício. Na sua conceção e instalação, devem ser respeitadas as normas e diretrizes aplicáveis do país.
- O funcionamento do aparelho só é permitido na rede de corrente alternada de 230 V/50 Hz. Os trabalhos na rede de 230 V só podem ser realizados por um eletricista certificado no seu país.
- Durante a instalação, respeite as normas de prevenção de acidentes em vigor.
- Para evitar um choque elétrico no aparelho, desligue a alimentação elétrica (por exemplo, desligue o disjuntor).
- O não cumprimento das instruções de instalação pode provocar incêndios ou outros riscos.
- A instalação só pode ser efetuada em caixas de encastrar (caixas de aparelhos) disponíveis no mercado, em conformidade com a norma DIN 49073-1, com uma profundidade mínima de 40 mm.
- Ao ligar aos terminais do equipamento, tenha em atenção os cabos e as secções de cabo permitidos para o efeito.
- Informação obrigatória, em conformidade com a norma de segurança do equipamento
- Atenção!
- A instalação só deve ser realizada por pessoas com conhecimentos e experiência adequados em eletrotécnica!
- Uma instalação incorreta coloca em risco a sua própria vida e a vida dos utilizadores da instalação elétrica.
- Se a instalação não for efetuada de forma adequada, corre o risco de causar graves danos materiais. Pode ser responsabilizado pessoalmente por danos pessoais e materiais.
- Contacte um eletricista.
- Conhecimentos técnicos necessários para a instalação:
- Para a instalação, são necessários, em particular, os seguintes conhecimentos especializados:
- A aplicação das 5 regras de segurança: 1. Desligar a alimentação; 2. Proteger contra o religamento; 3. Verificar a ausência de tensão; 4. Aterrar e curto-circuitar; 5. Cobrir ou isolar as peças vizinhas que se encontrem sob tensão.
- Seleção das ferramentas adequadas, dos instrumentos de medição e, se for o caso, do equipamento de proteção individual.
- Seleção do material de instalação elétrica para garantir as condições de desligamento.
- Verificação da instalação elétrica após a montagem.
- Respeito pelas classes de proteção IP
- A instalação deve ser efetuada exclusivamente com material de instalação elétrica adequado
- Verificação e cumprimento das especificações aplicáveis ao tipo de rede de distribuição (sistema TN, sistema TT ou sistema IT) e das condições de ligação daí decorrentes (neutralização, ligação à terra
- de proteção ou, se for caso disso, medidas adicionais necessárias, etc.).
- Manutenção e limpeza:
- A tomada não requer manutenção.
- Deixe que um eletricista qualificado trate da reparação.

- Limpe o aparelho apenas com um pano macio, limpo, seco e que não solte fiapos.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham solventes. A caixa de plástico pode ficar danificada.
- Não utilize panos molhados nem esponjas para limpar o aparelho.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com