DIGITUS® Servidor de impressão Fast Ethernet, USB 2.0

DN-13003-2

EAN 4016032446286



Servidor de impressora USB, 1 porta 1x RJ45, 1x USB A, USB 2.0

Com o "Fast Ethernet Printserver" pode ligar facilmente a sua impressora ao seu PC. Este produto não só suporta os protocolos de rede e de impressão familiares, mas também a impressão ponto a ponto e baseada em servidor. É compatível com todos os sistemas operativos comuns, sejam eles Windows, Mac ou Linux. Também suporta a gestão baseada na Web, o utilitário de configuração do Windows e o protocolo SNMP. E graças à sua instalação simples, a sua utilização deve ser rápida!

Transforma facilmente uma impressora de estação de trabalho numa impressora de rede para utilização partilhada

- Compatível com as normas Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Fornece uma porta USB 2.0 para ligar a impressora
- Suporta os protocolos de rede TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI e AppleTalk
- Suporta LPR, IPP, SMB/TCP, impressão em bruto e protocolos de impressão lógica Unix
- Suporta impressão ponto a ponto (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk)
- Suporta impressão baseada em servidor (Novell NetWare e Windows)
- Suporta protocolos de servidor e cliente DHCP
- Suporta a gestão baseada na Web, o utilitário de configuração do Windows e o protocolo SNMP
- Oferece uma instalação fácil, bem como programas de configuração e diagnóstico incluídos
- O fornecimento inclui a unidade de alimentação eléctrica
- Compatível com Windows 10, 8, 7, Vista, XP e Windows Server 2022
- Fonte de alimentação: 100 - 240V AC / DC 5V / 1A
- Consumo de energia: 1W
- Tamanho da ficha DC: 1,35 x 3,5 x 9,5 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)

Package contents

- Servidor de impressão Ethernet USB 2.0
- Unidade de alimentação eléctrica

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.50	34.00	36.60	49.20	61,224.50
Packaging Unit Inside	1	0.48	6.80	23.00	15.30	2,392.92
Packaging Unit Single	1	0.48	6.80	23.00	15.30	2,392.92
Net single without Packaging	1	0.06	6.00	7.10	2.70	0.00

More images:



Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos dispositivos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com