DIGITUS® USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI Grafik Adaptörü

DA-70852

EAN 4016032447528



USB Type-C - HDMI adaptörü, 4K/30Hz siyah

USB-C 3.2 Gen 1 hub'ımız maksimum esneklik ve verimlilik sunar. 4K/60Hz için HDMI desteği ve çift ekran işlevi (ekran genişletme veya yansıtma) ile çalışma ortamınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. USB tak ve çalıştır özelliği sayesinde monitör, sistem yeniden başlatılmadan eklenebilir veya çıkarılabilir. Aynı anda iki adede kadar grafik adaptörü kullanılabilir. Hub ayrıca uyku modundan otomatik olarak devam etme ve eski HDTV'ler ve projektörlerle geriye dönük uyumluluk sunar. Modern ve esnek çalışma ortamları için idealdir.

USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI Grafik Adaptörü ile ekran seçeneklerinizi diğer cihazlara genişletin

- Bağlantılar:
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 - ana bilgisayara bağlantı
- 1x HDMI - Maks. Çözünürlük 4K/60Hz
- Boyutlar: 4,5 x 4,5 x 1,5 cm
- Ağırlık: 32 g
- Ürün rengi: Siyah
- Kablo rengi: Siyah
- Kablo uzunluğu: 15 cm
- Gövde: Plastik
- Güç tüketimi: Maks. 900 mA
- Yonga seti bilgileri: CS5265
- İşletim sistemi uyumluluğu: Windows 7 veya üstü, macOS 10.8 veya üstü, iOS (iPhone 15 veya üstü), iPadOS, ChromeOS, Android, Linux
- Çift ekranı destekler (genişletme ekranı / yansıtma ekranı)

Attributes

- USB-C Ürünleri: yes

Package contents

- 1x USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI Grafik Adaptörü
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	8.38	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	2.00	8.50	14.00	238.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.60	4.50	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com