DIGITUS Adaptador USB universal de 4 puertos, USB Type-C™

DA-10195
EAN 4016032448105

4-Port USB Charger, 72W, 1xUSB-C (Power Delivery), 5,9,15,20V/3A and 3x USB-A 5V/2.4A, black

El cargador USB Digitus® de 4 puertos USB Type-C ™ es una estación de carga universal para todos sus dispositivos. El puerto de carga USB-C (5-20 V / 3 A / 60 W máx.) con la funcionalidad de suministro de potencia (PD) 2.0 recarga ultrabooks, notebooks, tablets, smartphones, consolas de juegos móviles, etc. de forma rápida y eficiente. Acerca de los tres puertos de carga USB-A (total: 5 V/2,4 A, cada puerto puede ofrecer hasta 5 V/2,4 A máx.) permite cargar cualquier tipo de dispositivo móvil como smartphones, tablets, baterías externas, altavoces, etc. La potencia total es de 72 W.

Estación de carga universal para todos sus dispositivos (portátil, ultrabook, convertible, tableta, smartphone, etc.)

- 1 puerto de carga USB-C (CC 5-20 V, máx. 3 A, 60W) para cargar portátiles, tablets, smartphones, etc.
- 3 puertos de carga USB-A (total: 5 V CC, 2,4 A máx., cada puerto: CC 5 V, máx. 2,4 A) para carga de tabletas, smartphone, altavoces, baterías externas, etc.
- Potencia total: 72 W máx.
- Suministro de potencia (PD) 2.0
- Entrada: CA 100-240V, 50/60 Hz
- Protección contra sobretensión y cortocircuito
- Protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Enchufe de la UE
- Longitud del cable: 1,20 m
- Ultra compacto; perfecto para viajar, para el hogar o para los desplazamientos
- Dimensiones: La. 9,0 x an. 7,5 x al. 2,75 cm
- Peso: 220 g
- Color: negro

Attributes

- Estilo: Cargador/suministro eléctrico
- Tipo: Ordenador portátil
- Productos USB-C: sí

Package contents

- Adaptador USB universal de 4 puertos, USB Type-C™
- Cable de red
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	16.50	38.00	37.00	30.00	42,180.00
Packaging Unit Inside	1	0.41	14.00	13.60	3.50	666.40
Packaging Unit Single	1	0.41	14.00	13.60	3.50	666.40
Net single without Packaging	1	0.30	9.10	7.50	2.80	0.00

More images:



Safety notes

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecta el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecte el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com