DIGITUS Caricabatterie USB universale 4 porte, USB Type-C™

DA-10195
EAN 4016032448105

4-Port USB Charger, 72W, 1xUSB-C (Power Delivery), 5,9,15,20V/3A and 3x USB-A 5V/2.4A, black

Il caricabatterie USB 4 porte, USB Type-C™ di Digitus® è il caricabatterie universale per tutti i dispositivi. La porta di ricarica USB-C (5-20V/3A/60W max.) con funzionalità Power Delivery (PD) 2.0 ricarica ultrabook, notebook, tablet, smartphone, console per videogiochi ecc. in modo rapido ed efficiente. Informazioni sulle tre porte di ricarica USB-A (totale: 5V/2,4A, ogni porta fornisce fino a 5V/2,4A max.) è possibile caricare qualsiasi tipo di dispositivo portatile come smartphone, tablet, batteria portatile, altoparlanti ecc. La potenza totale è di 72W.

Stazione di ricarica universale per tutti i tuoi dispositivi (notebook, ultrabook, convertible, tablet, smartphone ecc.)

- 1 porta di ricarica USB-C (CC 5-20 V, 3 A, 60 W max.) per ricaricare notebook, tablet, smartphone ecc.
- 3x porte di ricarica USB-A (totale: CC 5V, 2,4A max., ogni porta: CC 5 V, 2,4 A max.) per ricaricare tablet, smartphone, altoparlanti, batterie portatili ecc.
- Potenza complessiva: Max. 72 W
- Power Delivery (PD) 2.0
- Ingresso: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Protezione contro sovratensione e cortocircuito
- Protezione contro sovracorrenti e surriscaldamento
- Spina UE
- Lunghezza del cavo: 1,20 m
- Ultra compatto: perfetto durante i viaggi, a casa o in viaggio
- Dimensioni: L 9,0 x P 7,5 x A 2,75 cm
- Peso: 220 g
- Colore: nero

Attributes

- Stile: Caricabatterie/alimentazione
- Tipo: Notebook
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- Caricabatterie USB universale 4 porte, USB Type-C™
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	16.50	38.00	37.00	30.00	42,180.00
Packaging Unit Inside	1	0.41	14.00	13.60	3.50	666.40
Packaging Unit Single	1	0.41	14.00	13.60	3.50	666.40
Net single without Packaging	1	0.30	9.10	7.50	2.80	0.00

More images:



Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com