

Digitus® Adapter USB Type-C™ na HDMI + VGA

DA-70858

EAN 4016032451525



Adapter graficzny HDMI/ VGA na USB 3.1 Typ C4K 30Hz UHD/ FHD, z audio, aluminiowy

Adapter wideo USB Type-C™ na HDMI + VGA rozbudowuje urządzenie USB-C™ o dwa złącza wideo (HDMI, VGA). Podłącz dodatkowy telewizor, monitor do notebooka lub prowadź prezentację poprzez projektor. Maksymalna rozdzielczość to UHD (4K/30 Hz). Może obsługiwać dodatkowy monitor, o ile podłączone są dwa monitory – priorytetem jest złącze HDMI. Adapter wideo nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych: Windows, Mac, Google Chrome.

Rozbudowuje urządzenie USB-C™ o dwa złącza wideo (HDMI, VGA)

- Złącze 1: Wtyczka USB-C™
- Złącze 2: Gniazdo HDMI
- Złącze 3: Gniazdo VGA
- Odtwarzanie sygnału wideo, o ile podłączone są równocześnie dwa monitory (priorytet: 1 HDMI, 2 VGA)
- Rozbudowuje urządzenie USB-C™ o dwa złącza wideo (HDMI, VGA)
- 1x HDMI (UHD, 4K/30 Hz)
- 1x VGA (Full HD)
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (gen. 1.)
- Zgodność z funkcją VESA DisplayPort Alternate Mode
- Chipset: VL100/IT6562FN
- Długość kabla: 11,0 cm
- Kolor: Czarny
- Wymiary: dł. 18,0 x szer. 4,0 x wys. 1,4 cm

- Waga: 35 g
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnij się, że port USB-C™ Twojego notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryby DP-Alt).
- Możliwości wyświetlania wideo zależą od karty graficznej Twojego notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają także dostępną rozdzielczość.

Atrybuty

- Gniazdo LAN (RJ45): nie
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 piksel, 30Hz
- Typ obudowy: Aluminum
- Czytnik kart: nie
- Gniazda połączeń wideo: HDMI, VGA
- Liczba gniazd wideo: 2
- Liczba portów audio: 0
- Liczba portów sieciowych: 0
- Liczba portów USB Typ A: 0
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 2
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Adapter USB Type-C™ na HDMI + VGA
- QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	80	8.00	50.00	34.00	30.00	51,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Netto bez opakowania	1	0.04	6.00	4.00	1.40	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com