# DIGITUS Concentrador USB Type-C™ de 4 puertos (USB 3.0)+ PD

**DA-70242-1**
**EAN 4016032455653**

**Concentrador USB-C de 4 puertos USB-C + Power Delivery (PD) 4x USB 3.0, 1x recarga PD, plateado**

Con este concentrador de 4 puertos USB Type-C™, puede añadir a su ordenador portátil existente cuatro puertos USB 3.0 con el puerto USB-C™. Use hasta otros cuatro dispositivos USB, como un ratón, teclado o memorias USB en su ordenador portátil. Además, en el concentrador hay un puerto USB-C™ (PD) que le permite cargar su ordenador portátil. El concentrador USB-C™ de 4 puertos de Digitus es el compañero ideal para viajar, pero también en el hogar y la oficina gracias a su fino diseño.

**Amplíe su ordenador portátil con el puerto USB-C™ con cuatro puertos USB 3.0 y un puerto USB-C™ con función de carga de ordenador portátil (PD) y función de carga de los puertos USB 3.0 (BC) cuando se conecta un adaptador de corriente al puerto USB-C™.**

- 4 puertos USB 3.0 con función de carga (BC 1.2) cuando se conecta una fuente de alimentación al puerto PD USB-C™
- 1 puerto USB-C™ con suministro de corriente
- Chip: VL102 + GL3510
- Material: aluminio
- Versión USB-C™: USB 3.1 (Gen. 1)
- Suministro de corriente (PD): 3.0
- Carga de la batería (BC): 1.2
- Velocidad de transferencia de datos: hasta 5 Gb/s
- Compatible con sistemas operativos Mac OS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome
- Longitud del cable: 20 cm
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C (35 a 100 °F)
- Dimensiones: la. 11 x an. 3,4 x al. 1,2 cm
- Peso: 65 g
- Color: plata

**Attributes**

- Conectores USB-A (2.0): 0
- Conectores USB-A (3.0): 4
- Conectores USB-C: 1
- Estándar USB: USB 3.0 / 3.1
- Número de puertos: 4
- Productos USB-C: sí

**Package contents**

- 1 concentrador USB Type-C™ de 4 puertos (USB 3.0)+ PD
- 1 manual de instrucciones

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 96 | 10.30 | 46.00 | 35.00 | 35.00 | 56,350.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.11 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 472.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.11 | 11.00 | 2.30 | 17.50 | 442.75 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.07 | 3.40 | 1.20 | 11.00 | 0.00 |

**More images:**






**Safety notes**

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com