

DIGITUS® Hub 4 ports (USB 3.0) avec USB Type-C™ + PD

DA-70242-1

EAN 4016032455653



Hub 4 ports USB-C + PD 4 ports USB 3.0, 1 PD pour le chargement, argenté

Avec ce hub USB Type-C™ à 4 ports vous pouvez équiper votre ordinateur portable existant de quatre ports USB 3.0 supplémentaires grâce au port USB-C™. Branchez jusqu'à quatre appareils USB supplémentaires, p. ex. une souris, un clavier ou une clé USB sur votre ordinateur portable. Le concentrateur est également doté d'un port USB-C™ (PD) sur lequel vous pouvez recharger votre ordinateur portable. Le concentrateur USB-C™ à 4 ports Digitus constitue, grâce à son design mince, le compagnon idéal et indispensable lors des déplacements, mais aussi à domicile et au bureau.

Équipez votre ordinateur portable équipé de port USB-C™ de quatre ports USB 3.0 et d'un port USB-C™ supplémentaires avec fonction de recharge d'ordinateur portable (PD) et fonction de recharge de ports USB 3.0 (BC) lorsqu'un bloc d'alimentation est branché sur le port USB-C™.

- 4 ports USB 3.0 avec fonction de recharge (BC 1.2) lorsqu'un bloc d'alimentation est branché sur le port USB-C™ PD
- 1 port USB-C™ Power Delivery
- Puce : VL102 + GL3510
- Matériau : aluminium
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)

- Power Delivery (PD) : 3.0
- Chargement de batterie (BC) : 1,2
- Débit de transfert de données : jusqu'à 5 Gb/s
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Mac OS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome OS
- Longueur du câble : 20 cm
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions : 11 x 3,4 x 1,2 cm
- Poids : 65 g
- Couleur : gris argenté

Attributs

- Connecteurs USB A (2.0): 0
- Connecteurs USB A (3.0): 4
- Connecteurs USB-C: 1
- Nombre de ports: 4
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Hub 4 ports (USB 3.0) avec USB Type-C™ + PD
- 1 guide d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	96	10.30	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	14.00	14.00	2.00	472.00
Packaging Unit Single	1	0.11	11.00	2.30	17.50	442.75
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	1.20	11.00	0.00

More images:



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com