

DIGITUS® USB Type-C™ hub met 4 poorten (USB 3.0) + PD

DA-70242-1

EAN 4016032455653



4-poorts USB-C HUB + PD 4x USB 3.0, 1x PD Opladen, zilver

Met deze USB Type-C™ 4-poorts hub kun je je bestaande laptop met USB-C™ poort uitbreiden met vier USB 3.0 poorten. Gebruik tot vier extra USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord of USB-sticks op je laptop. Er is ook een USB-C™ (PD) poort op de hub, waarmee je je laptop kunt opladen. Dankzij het slanke ontwerp is de Digitus USB-C™ 4-poorts hub de ideale reisgenoot, maar ook onmisbaar in huis en op kantoor.

Breidt je notebook met USB-C™-poort uit met vier USB 3.0-poorten + één USB-C™-poort met oplaadfunctie voor laptops (PD) en oplaadfunctie van de USB 3.0-poorten (BC) wanneer een voedingsadapter is aangesloten op de USB-C™-poort.

- 4 x USB 3.0-poorten met oplaadfunctie (BC 1.2) wanneer een voeding is aangesloten op de USB-C™ PD-poort
- 1 x USB-C™-poort met Power Delivery
- Chipset: VL102 + GL3510
- Materiaal: Aluminium
- USB-C™-versie: USB 3.1 (Gen. 1)
- Stroomvoorziening (PD): 3.0

- Batterij opladen (BC): 1,2
- Gegevensoverdrachtsnelheid: tot 5 Gbps
- Compatibel met macOS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome OS
- Kabellengte: 20 cm
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 40°C (35°F tot 100°F)
- Afmetingen: L 11 x B 3,4 x H 1,2 cm
- Gewicht: 65 g
- Kleur: Zilver

Attributes

- Aantal poorten: 4
- USB standaard: USB 3.0 / 3.1
- USB-A (2.0) connectors: 0
- USB-A (3.0) connectors: 4
- USB-C connectors: 1
- USB-C producten: yes

Package contents

- 1 x USB Type-C™-hub met 4 poorten (USB 3.0) + PD
- 1 x gebruiksaanwijzing

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	96	10.30	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	14.00	14.00	2.00	472.00
Packaging Unit Single	1	0.11	11.00	2.30	17.50	442.75
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	1.20	11.00	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com