DIGITUS® Cabo DAC QSFP+ 40G 1m

DN-81307

EAN 4016032464273



Cabo DAC QSFP+ 40G 1m
Allnet,CISCO,D-Link,Edimax,Etherwan,Fortinet

Os cabos DIGITUS® 40G QSFP+ DAC são uma solução de ligação de curto alcance de alto desempenho e baixa potência. Estão em conformidade com o QSFP MSA e IEEE P802.3ba. Utiliza 4 canais full duplex, com cada canal capaz de transmitir dados a velocidades até 10,3Gb/s, dando uma taxa agregada de 41,2Gb/s. Os cabos DIGITUS® 40G QSFP+DAC oferecem uma maior densidade de portas e economia de custos no sistema global.

Largura de banda elevada sem atrasos ou perda de sinal

- 1 m de distância máxima
- Taxa de dados suportada de 2,125-41,2 Gbps
- Aplicações suportadas: 12,5G Fibre Channel, 10G Fibre Channel, 8G Fibre Channel, 4G Fibre Channel e 2G Fibre Channel
- Marcas compatíveis: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Suporte DDM / DOM
- Gama de temperaturas: 0-70 ° C
- Conexões: QSFP
- Alimentação: + 3,3V tensão de alimentação
- Consumo de energia: <1,5W
- Fibra multimodo com comprimento de onda de 850nm

Attributes

- Mode: Multimode
- Distance (km): 0.1
- Length: 1 m
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: yes
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Connection: QSFP+
- Ethernet speed: 40 Gigabit

Package contents

- Cabo DAC QSFP+ 40G 1m
- Guia de início rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	5.50	11.60	2.90	185.30
Packaging Unit Single	1	0.01	26.00	26.00	2.00	1.35
Net single without Packaging	1	0.14	11.00	1.80	1.30	0.00

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, em especial aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com