# DIGITUS® QSFP+ 40G 1 m DAC-kabel

**DN-81307**

**EAN 4016032464273**



**QSFP+ 40G 1m DAC-kabel**
**Allnet,CISCO,D-Link,Edimax,Etherwan,Fortinet**

DIGITUS® 40G QSFP+ DAC-kablar är en högpresterande, energisnål lösning för kortdistansanslutning. De är kompatibla med QSFP MSA och IEEE P802.3ba. Den använder 4 fullduplexkanaler, där varje kanal kan överföra data med hastigheter på upp till 10,3 Gb/s, vilket ger en total hastighet på 41,2 Gb/s. DIGITUS® 40G QSFP+DAC-kablar ger ökad porttäthet och kostnadsbesparingar i det totala systemet.

**Hög bandbredd utan fördröjningar eller signalförluster**

- 1 m maximalt avstånd
- 2,125-41,2Gbps stödd datahastighet
- Applikationer som stöds: 12,5G Fibre Channel, 10G Fibre Channel, 8G Fibre Channel, 4G Fibre Channel och 2G Fibre Channel
- Kompatibla varumärken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM / DOM-stöd
- Temperaturområde: 0-70 ° C
- Anslutningar: QSFP
- Strömförsörjning: + 3,3 V matningsspänning
- Strömförbrukning: <1,5 W
- Multimodefiber med 850 nm våglängd

**Attributes**

- Läge: Multimod
- Avstånd (km): 0,1
- Längd: 1 m
- Våglängd: 850 nm
- DDM-stöd: yes
- Tillverkarkompatibilitet: Cisco
- Anslutning: QSFP+
- Ethernet-hastighet: 40 gigabit

**Package contents**

- QSFP+ 40G 1m DAC-kabel
- Snabbstartsguide

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 150 | 1.50 | 48.00 | 48.00 | 38.00 | 87,552.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.01 | 5.50 | 11.60 | 2.90 | 185.30 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.01 | 26.00 | 26.00 | 2.00 | 1.35 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.14 | 11.00 | 1.80 | 1.30 | 0.00 |

**Safety notes**

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com